

酒吧静音12KW汽油发电机

| | |
|------|--------------------------|
| 产品名称 | 酒吧静音12KW汽油发电机 |
| 公司名称 | 上海欧鲍实业有限公司 |
| 价格 | 1.00/台 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 上海奉贤区庄行镇浦卫公路5518号 |
| 联系电话 | 021-51987643 18721405301 |

产品详情

酒吧静音12KW汽油发电机 电压调节旋钮是调节发电机组输出电压高低的旋钮，使用者可根据输电电缆的长短、负载要求适当调节该旋钮，以满足用户要求。顺时针调节旋钮电压升高，逆时针调节旋钮电压降低。该旋钮的调节能力是有一定限度的，即其调节范围在机组的空载电压整定范围内，当

旋钮调到极限位置仍不能把电压调在规定值时，应当停机检修。

(15)负载（线）接线柱用于向小型发电机组负载提供电能的接线柱，在航空插座输出接口损坏或没有适当型号的航空输出插头相接时才使用该接线柱。由于该接线柱接头裸露在外，容易造成触电事故，故使用该输出接线柱时应使接头牢靠，接头不宜过长。当输出开关合上时该接线柱有电，当输出开关扳下时该接线柱无电。

型号：TOTO12

发电机参数

额定功率：12KW

备用功率：13.5KW

额定频率：50HZ

额定电压：220/380V

功率因素：1.0

相 数：单三相

发电机类型：无刷电机

发动机参数

发动机型号 TO-465F1

耗油量: 320g/kw.h

油箱容积：28L

润滑油容量：3.3

发动机排量：1.5L

气缸数量：直列 四缸

动力超载保护：有

消音装置：工业消音装置

绝缘等级：F

启动方式：电启动

燃油型号：90号以上汽油

调速方式：电子调速

发动机品牌：大泽动力

冷却方式：水冷

额定转速：3600r/min

缸体结构：四缸水冷发动机

机油型号：SF级别机油

整机参数

工作时间：8-12H

噪音 (db) 7M 60-70

燃油表：有

整机超载保护: 有

自动过载保护：有

电压表：有

输出指示灯：有

机器重量：245/280kg

外形尺寸：1130*715*650mm

发电机组标准配置

电压、电流、频率、机器运行指示、冷却水箱和风扇、安全保护：

启动蓄电池及蓄电池启动连接电缆；

日本工业标准消音装置，比其他品牌降低20%

选配配件（费用另计）

ATS自动切换装置：当市电断电后3秒内自启动，当市电来了机器自停。

远程遥控启动

发电机云控系统

变频启动装置

自适应高原专用化油器

静音发动机Y版本

发电机组的定期保养：

1、发电机组在初次使用20小时后，应立即更换机油和机滤，每使用100小时后，必须跟换机油和机滤；2、发电机组每使用100小时需清理空气滤芯，每200小时必须更换；3、发电机组每使用100小时应检查火花塞间隙和清理积炭，每300小时更换；4、发电机组每使用300小时或一年后，应清洁油箱、燃油阀及其滤网，并更换汽油滤芯；5、本机组所采用的启动电池为全免维护电池，不需要加注蒸馏水。发电机组正常运转时，其发动机内充电器会自动给启动电池充电。若长时间不用，则应采用外接充电器给启动电池充电。（每三个月充电一次）实现了全自动无人值守发电机运行，切换时间3-7秒可调。医院、*、消防及其它须及时送电场所，须配全自动控制屏。