

# 程控电源 直流稳压电源 PSP8210 双通道输出

产品名称	程控电源 直流稳压电源 PSP8210 双通道输出
公司名称	东莞市杰创电子测控科技有限公司
价格	5800.00/台
规格参数	品牌:杰测 型号:PSP8210 输出功率:300*2 ( W )
公司地址	中国 广东 东莞市 石碣镇桔州第二工业区铭华路8号
联系电话	0769-86366899 13556723376

## 产品详情

程控直流稳压电源PSP8210产品具有高精度的输出功能和完善的保护功能。产品的输出电压和保护电流大小可以自由设置，还可以通过通讯接口的方式来实现电脑控制。产品稳定的电压、电流输出满足使用者的需要，高精度，美观大方，完善的保护功能使产品的使用寿命得到充分保证，是工厂测试设备和通讯使用设备的最佳选择。

### 一、规格参数

#### 主要功能

PSP-8210

#### 输入电压

220Vac/50Hz

#### 可操作电压范围

190-260Vac

#### 输出电压范围

0-80V(备注1)

#### 输出电流范围

0-10A

最大输出功率

300W\*2

通道数

2

电压显示分辨率

电流显示分辨率

小于0.01

小于0.001A

主要功能

恒压模式CV，恒流模式CC，恒功率模式CW

电压显示误差

小于 $0.1\% \pm 5\text{digit}$

电流显示误差

小于 $0.1\% \pm 5\text{digit}$

纹波及噪音

小于5mVrms

散热方式

风扇冷却

保护功能

过载(红灯亮)，过流保护(OIP),电压异常保护(OCP)

远程电压补偿功能

最高补偿电压每线2V

通讯接口控制

RS485

尺寸

260 ( W ) \*120 ( H ) \*300 ( D ) mm

## 重量

约3kg

## 二、使用中的注意事项

- 1.注意输入电源的电压就与产品要求相符合。
- 2.此产品为高精度电子产品，严禁在高温及潮湿环境中使用
- 3.如果保险丝损坏，则表示产品内部已经出现故障，可以另换一个相同规格的保险丝再试验。如果再次烧坏，请立即停止使用，并送有资格人员维修，严禁私自更换其它型号的保险丝，错误的操作可能会引起火灾危险！
- 4.机内存在触电危险，非专业人员及授权人员严禁拆开产品。
- 5.本仪器左右各有通风孔，安装时请与其他物件相距10cm以上，以保持良好的通风散热。
- 6.工作环境若有很大的电磁干扰时，本仪器虽有各种抗干扰措施，但为得到更稳定的测试环境与测试结果，请在电源处加装电源滤波器，或者与其他产生强烈干扰之设备分开使用电源。

## 三、产品适用领域：

- 1.直流风扇测试系统。
- 2.直流电机试验系统。
- 3.电子产品自动测试系统。
- 4.通讯系统设备。
- 5.开发设计试验设备。
- 6.其它适用直流电源的领域。