

10KW静音汽油发电机双电压

产品名称	10KW静音汽油发电机双电压
公司名称	上海欧鲍实业有限公司
价格	1.00/台
规格参数	额定电压：:220/380V 型号：:TOTO10MT-2
公司地址	上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J1497室
联系电话	021-51987644 13020198138

产品详情

10KW静音汽油发电机双电压

在使用汽油发电机启动风门的开关注意事项是什么？

因为发动机处于冷机时起动关闭风门，使进入化油器的空气减少，提高了混合气的浓度，这时发动机就更容易起动。如果此时冷机打开风门，混合气易吸附在进气道壁上，造成雾化不好，就不容易起动了。

因为发动机处于热机时起动要打开风门，使进入燃烧室的混合气的比例达到正常，就能轻易的起动了。当关闭了风门，使进入化油器的空气减少，大大的提高了混合气的浓度，就会造成不容易起动了。

10KW静音汽油发电机双电压

品牌：大泽動力

*、技术参数

*、型号：TOTO10MT-2

发电机参数

*、额定功率：10KW

*、后备功率：11KW

*、额定频率：50HZ

- *、额定电压：220/380V
- *、功率因素：1.0
- *、相数：单三相
- *、发电机类型：无刷电机

发动机参数

- *、发动机型号: TOTO-670
- *、绝缘等级：F
- *、启动方式：电启动
- *、燃油型号：90号以上汽油
- *、调速方式：自动调速
- *、发动机品牌：大泽動力
- *、冷却方式：空气冷却
- *、额定转速：3600r/min
- *、缸体结构：双缸风冷发动机
- *、机油型号：SF级别机油
- *、消音装置：工业静音器
- *、耗油量：320g/kw.h
- *、油箱容积：28L
- *、润滑油容量：1.1L
- *、发动机排量：0.65L
- *、气缸数量：直列 双缸
- *、动力超载保护：有

整机参数

- *、工作时间：12H
- *、噪音（db）7M 54-59
- *、燃油表：有

- *、整机超载保护: 有
- *、自动过载保护：有
- *、电压表：有
- *、输出指示灯：有
- *、机器重量：180/220kg
- *、外形尺寸：1130*650*930mm
- *、云控制系统

云控参数显示：

- *、发动机转速；
- *、发动机转速；
- *、发动机水温；
- *、发动机油压；
- *、发动机油温；
- *、发动机缸温；
- *、发动机油位；
- *、发电机电瓶电压；
- *、机组本次运行时间
- *、机组累计运行时间
- *、机组保养倒计时；
- *、发电机三相相电压L-N；
- *、发电机三相线电压L-L；
- *、发电机三相电流A；
- *、发电机频率Hz；
- *、发电机有功功率KW；
- *、发电机视在功率KVA；
- *、发电机无功功率KVar；

*、发电机本次产生电能Kwh；

*、发电机累计产生电能Kwh；

发电机组标准配置如下

*、电压、电流、频率、机器运行指示、冷却水箱和风扇、安全保护；

*、启动蓄电池及蓄电池启动连接电缆；

*、日本工业标准静音器，比其他品牌降低20%

自选配件（费用另计）

*、ATS自动切换装置：当市电断电后3秒内自启动，当市电来了机器自停。

*、ATS自动切换装置 远程遥控启动

*、发电机云控系统 变频启动装置

*、自适应高原专用化油器 发动机Y版本

*、执行标准：****认证ISO9001：2000 行业执行标准GB/T2820.1997

随机配件：

说明书，保修卡，合格证，连接线，随机小工具，工具包

售后服务：

保修一年，终身成本维护

10KW静音汽油发电机双电压

检查机组控制柜上指示灯、各仪表是否工作正常，内部连线是否良好；

10、清洁汽油发电机组各部件及控制柜表面灰尘、污垢。把汽油发电机放在干燥处存储

主要产品包小型汽油发电机、柴油发电机组、数码发电机、燃气发电机、自发电电焊机，静音发电机，水泵等。大泽生产的设备主要用于企业单位、家庭用户、医院、宾馆、港口、桥梁、铁路、公路施工、矿山开采、消防备用电源等场所。