

欧洲狮10千瓦柴油发电机

产品名称	欧洲狮10千瓦柴油发电机
公司名称	上海睫曼电力设备有限公司
价格	1.00/台
规格参数	产品型号：:GT-1200TSI 额定电压：:AC220V/380V 消声装置：:静音器
公司地址	上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J2767室
联系电话	021-51987459 18616884040

产品详情

欧洲狮10千瓦柴油发电机欧洲狮静音柴油发电机当自动电压调节器（AVR）损坏需更换时，必须做哪些事项？

发电机组不发电，zui常见的故障是自动电压调节器损坏，因此有人在发现发电机组不发电时，常常用新的AVR去替换旧的AVR的办法来解决。当用户这样去做了，发现新AVR使用了几分钟后失去作用，然后抱怨AVR的质量不好。其实AVR损坏，常常是因为用户超载使用发电机组，造成转子短路，导致AVR损坏，因此在更换AVR之前必须先检测一下转子的电阻是否正常（如EC2500CX的电阻是45-50欧母）。如果转子的电阻不正常，要先更换转子后更换AVR。

欧洲狮10千瓦柴油发电机

备用机组宜选用高速、增压、油耗低、同容量的柴油发电机组。高速增压柴油机单机容量较大，占据空间小；柴油机选用配电子或液压调速装置，调速性能较好；发电机宜选用配无刷励磁或相复励装置的同步电机，进行较可靠，故障率低，维护检修较方便；当一级负荷中单台空调器容量或电动机容量较大时，宜选用三次谐波励磁的发电机组；机组装在附有减震器的共用底盘上；排烟管出口宜装设消声器，以减小噪声对周围环境的影响。

技术参数

*、产品型号：GT-1200TSI

*、额定功率：10KW

*、备用功率：11KW

- *、额定频率：50Hz
- *、额定电压：AC220V/380V
- *、启动方式：电启动
- *、机构类型：静音款
- *、功率因素：1.0
- *、相 数：单/三相
- *、燃油型号：0#、-10#柴油
- *、直流输出（V-A）：12-8.3
- *、电机类型：励磁电机
- *、机器油耗：200G/KW.H
- *、工作时间：12H
- *、消声装置：静音器

发动机参数

- *、发动机品牌：欧洲狮
- *、发动机型号：OU-285TSI
- *、冷却方式：空气冷却
- *、额定转速r/min：3000
- *、燃烧系统及缸体结构：双缸、V型、直喷 发动机
- *、进气方式：自然吸气
- *、控制装置：ECU
- *、油箱容量L：32
- *、机油容量L：2.8
- *、过载能力%：100
- *、调速方式：机械调速
- *、机器配置：标 准
- *、绝缘等级：F

*、连接方式：锥度轴刚性连接

整体外形及重量噪音

*、长：1050mm

*、宽：610mm

*、高：670mm

*、整机净重：260KG

*、7m/db(A)3000rpm(min-1)：58-72

标准配置：

燃油表、机器油耗、自动电磁控油装置、保护装置、输出指示灯、电压表、过热保护、启动蓄电池及连接电缆

选装配置：

工业静音器 遥控启动 自适应高原用增压器 ATS自动切换装置

售后服务：

整机质保一年、终身成本维护