

对讲机驱动安装

产品名称	对讲机驱动安装
公司名称	深圳市晟西电子有限公司
价格	23.00/只
规格参数	品牌:晟西电子 型号:URP103 产地:深圳
公司地址	中国广东深圳龙华区福城街道福民社区鹏发第二工业园4号3楼
联系电话	0755-28079753 18028731531

产品详情

[对讲机写频驱动的安装](#)

，说起来很难，其实很简单，首先你需要准备一台电脑和一条数据线，这条数据线的作用就是提供写频数据的传输。

大家都知道对讲机如果是两个不同的品牌互通需要修改对讲机的频率及亚音码及其他参数才能够互通，其过程中对讲机编程的数据线对讲机起到了至关重要的作用，由于写频线一般有两种接头com接口和USB接口，不过现在电脑都很少有com接口，所以咱们来说说USB接口。USB编程线驱动是一款专门针对对讲机usb编程线推出的驱动程序。用户在进行对讲机写频前需要安装此款驱动才可以正常使用。支持winxp、win 7、vista、win8系统。

一.对讲机调频usb数据编程线使用

- 1.你的编程软件必须为Windows应用界面，能在Windows操作系统下运行才能使用USB数据编程线.
- 2.初次使用需安装驱动程序，以后即可即插即用。

对讲机调频USB 数据编程线驱动安装

安装方法一：

- 1、先不要把usb写频线插入计算机的usb端口，打开安装光盘，双击USBdata cable选择重新安装（升级），然后点击下一步，完成后重新启动计算机。
- 2、计算机重新启动后插入usb写频线，在控制面板的“系统”属性中的设备管理器的“端口”中可以看到USB转COM的端口号。

3、然后设置编程软件的通讯端口为USB转COM的端口号，设置完成后

软件即可通过USB写频线与对讲机连通，设置对讲机的读、写频率。

4、USB写频线插入计算机的某一个USB端口，可能转换出来的com口可能不一定在com2-com4范围之内，请尝试插入另一usb端口。

5、选择（自动安软件），点击（下一步），系统自动查找并安装硬件驱动程序。

安装方法二：

1、直接将USB数据线插入计算机的usb端口，WINDOWS会显示发现新硬件窗口弹出。

2、把光盘放入光驱中，点击按照提示选(否，暂时不)，然后点击（下一步）也可以选择“从列表或指定位置安装（高级）”在光盘内找到USB_D

atacable_Driver文件夹，点击确定，完成安装后，在控制面板的“系统”属性中的设备管理器的“端口”中可以看到USB转COM的端口号。

3、然后设置编程软件的通讯端口为USB转COM的端口号，设置完成后软件即可通过USB
数据线与对讲机连通，设置对讲机的读、写频率。

4、USB数据线插入计算机的某一个USB端口，可能转换出来的COM口号可能不一定在COM2-COM4范围之内，请尝试插入另一USB端口。