

35KW汽油发电机静音款TOTO35

产品名称	35KW汽油发电机静音款TOTO35
公司名称	上海欧鲍实业有限公司
价格	1.00/台
规格参数	品牌:大泽动力 型号:TOTO35 产地:上海
公司地址	上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J1497室
联系电话	021-51987644 13020198138

产品详情

35KW汽油发电机静音款TOTO35

静音发电机组油箱对油温的控制由大泽李经理提供仅供参考：

· 因考虑到简单性和方便性，大泽技术人员将对静音发电机组油箱油温进行一个详解：静音发电机齿轮箱箱体内一侧装有PT100温度传感器；运行前，保障齿轮油温高于0（依据润滑油的请求设定），否则加热至10 再运行。正常运行时，润滑油泵始终工作，对齿轮和轴承进行强制喷射润滑。当油温高于60 ° C 时，油冷却系统起动，油被送到齿轮箱外的热交换器进行天然风冷或强制水冷；油温低于45 时，冷却油回路堵截，结束冷却。

订购流程：

????????????????????????????????

????????????????

????????????????

????????18701912508????????

35KW汽油发电机静音款TOTO35 要求在合适的温度下进行工作，如工作时温度过高（也就是所谓过热），必然造成发动机的严重损坏，风冷机工作时，一般要求气缸头外表面不得过200 。润滑油温度不得过95 ，即正常工作温度是指气缸头温度在100 —200 ，曲轴箱内润滑油温度在50 —95 。当过正常温度时，由于过热其明显的特征是：

1) 是关掉熄火开关后仍然通过自燃继续转动；

2) 是气缸体和气缸头表面的油污烧焦和冒烟；

- 过低的转速会减少机的输出功率，降低其动力性；

- 静音发电机过低的转速会导致各部件工作转速下降，将恶化部件的工作性能，降低机油泵的输出压力等；

- 降低了静音发电机的储备功率，使本来应处于正常工作的机处于满负荷或负荷工作状态；

- 转速过低使联动机构工作机械的转速也降低，就会降低工作的机械性能，如降低水泵的出水量，减少水泵的扬程等。

35KW汽油发电机静音款TOTO35 长时间不使用出现故障怎么维修：

拆下火花塞，在气缸里注入少许机油，并转动发动机几圈，这样可以提高缸体里的密封性，将火花塞清洁，用打火机烤去潮气，有的沉淀也会影响发动。

1.清扫和调整火花塞

- 拔下火花塞帽。

- 使用配送的火花塞专用扳手和柄，以逆时针方向转动，直至将火花塞卸下来为止。

- 清扫火花塞安装孔的四周。

- 如果电极肮脏，就要进行清扫。间隙调整在0.7至0.8毫米。如果磨损已十分严重，凸起部分已得不到平坦的表面，这时就要替换新的火花塞。如果电极已变黑，还应检查空气滤清器。

- 以规定的扭矩安装和拧紧火花塞。25至30Nm (2.5至3.0Kg-m)

- 火花塞帽内部的接触部分如果没有发现腐蚀，把高压电线连接起来。

清扫燃油过滤网通过燃油滤网，除去燃油中的尘土和水份。

- 卸下滤网杯，把水和尘土扔掉。

- 使用清扫滤网和过滤杯。

- 把杯紧紧的拧在主体上，确认不会泄漏燃油。

型号：TOTO35

发电机参数

额定功率：35KW

备用功率：36KW

额定频率：50HZ

额定电压：220/380V

功率因素：0.8/1

相数：单三相

发电机类型：稀土永磁电机

发动机参数

绝缘等级：F

启动方式：电启动

燃油型号：90号以上汽油

调速方式：电子调速

发动机品牌：大泽动力

冷却方式：水冷

额定转速：3600r/min

缸体结构：四缸水冷发动机

机油型号：SF级别机油

消音装置：工业消音装置

发动机型号 TO-491Q-ME

耗油量: 320g/kw.h

油箱容积：37L

润滑油容量：3.3

发动机排量：2.23L

气缸数量：直列 四缸

动力超载保护：有

整机参数

工作时间：8-12H

噪音（db）7M 60-75

燃油表：有

整机超载保护: 有

自动过载保护：有

电压表：有

输出指示灯：有

机器重量：390/420kg

外形尺寸：1480*780*1060mm

发电机组标准配置如下

电压、电流、频率、机器运行指示、冷却水箱和风扇、安全保护：

启动蓄电池及蓄电池启动连接电缆；

日本工业标准消音装置，比其他品牌降低20%

自选配件（费用另计）

ATS自动切换装置：当市电断电后3秒内自启动，当市电来了机器自停。

ATS自动切换装置 远程遥控启动

发电机云控系统 变频启动装置

自适应高原专用化油器 发动机Y版本

执行标准：****认证ISO9001：2000 行业执行标准GB/T2820.1997