

# 遥控启停12KW汽油发电机

产品名称	遥控启停12KW汽油发电机
公司名称	上海欧鲍实业有限公司
价格	1.00/台
规格参数	
公司地址	上海奉贤区庄行镇浦卫公路5518号
联系电话	021-51987643 18721405301

## 产品详情

遥控启停12KW汽油发电机 在供电非常紧张的时代为了满足电力用户安全的需要，又要将电压降低，并分配给各个用户，这就需要能升高和降低电压，并能分配电能的变电所。所以变电所是电力系统中通过其变换电压、接受和分配电能的电工装置，它是发电厂和电力用户的中间环节，同时通过变电所将各电压等级的电网起来，变电所的作用是变换电压，传输和分配电能。

1：汽油发电机所有可以锁定的屏，运行时应锁定，钥匙由专人掌管，不要将钥匙留在锁孔中，紧急情况下，全体人员必须能够运用正确的治疗电击的方法。从事此项工作人员，好是经过培训并被认可的；

2：无论谁在工作时连接或断开电路的任何一部分都必须使用绝缘工具；

3：接通或断开机组电路前，必须保证电路电力输出安全；

型号：TOTO12

发电机参数

额定功率：12KW

备用功率：13.5KW

额定频率：50HZ

额定电压：220/380V

功率因素：1.0

相 数：单三相

发电机类型：无刷电机

## 发动机参数

发动机型号 TO-465F1

耗油量: 320g/kw.h

油箱容积：28L

润滑油容量：3.3

发动机排量：1.5L

气缸数量：直列 四缸

动力超载保护：有

消音装置：工业消音装置

绝缘等级：F

启动方式：电启动

燃油型号：90号以上汽油

调速方式：电子调速

发动机品牌：大泽动力

冷却方式：水冷

额定转速：3600r/min

缸体结构：四缸水冷发动机

机油型号：SF级别机油

## 整机参数

工作时间：8-12H

噪音 ( db ) 7M 60-70

燃油表：有

整机超载保护: 有

自动过载保护：有

电压表：有

输出指示灯：有

机器重量：245/280kg

外形尺寸：1130\*715\*650mm

### 发电机组标准配置

电压、电流、频率、机器运行指示、冷却水箱和风扇、安全保护：

启动蓄电池及蓄电池启动连接电缆；

日本工业标准消音装置，比其他品牌降低20%

### 选配配件（费用另计）

ATS自动切换装置：当市电断电后3秒内自启动，当市电来了机器自停。

远程遥控启动

发电机云控系统

变频启动装置

自适应高原专用化油器

静音发动机Y版本

### 静音汽油发电机启动前

1.1检查机油油位、冷却液液位、燃油油量。检查并排除发电机的“三漏”现象。

1.2检查电气线路连接是否可靠，是否存在破皮、短接等漏电、短路隐患；

1.3断路器合分闸手柄是否处于分闸状态。蓄电池电缆连接是否正确，可靠；

1.4检查清洁机组，冷却风扇周围不能有任何易动物品，排气系统周围不能有易燃物。

1.5如果机组\*次启动或较长时间停用后再次启动，应先手压油泵排尽燃油系统中的空气。