

厂家直营 四川思创倍科 BK1585锂电池充电型85度光泽度仪

产品名称	厂家直营 四川思创倍科 BK1585锂电池充电型85度光泽度仪
公司名称	四川思创倍科科技有限公司
价格	1000.00/台
规格参数	投射角度:85° 主机重量:280克
公司地址	四川省成都市锦江区一环路东五段46号1栋1单元 14层1号（注册地址）
联系电话	17396258600

产品详情

一、简介 光泽度仪是新开发的超小型便携机，其技术参数完全符合国家标准GB9754-2007，GB9966.5和国际标准ISO2813。各项性能指标均达到国家JJG696 - 2002一级工作机的要求。适用于油漆、涂料、油墨、塑料、石材、瓷砖等平面制品光泽度的测量。

二、仪器特点：

- 1) 超小型的设计可以放在口袋里，更便于携带，是目前国内体积最小，重量最轻的光泽度仪。
- 2) 锂电池型更可连续工作达150小时以上。
- 3) 特殊的防潮工艺可以让您放心在各种恶劣的环境中使用。
- 4) 即开即测，无需等待时间，数值稳定、无漂移，便于快速测量。
- 5) 长寿命的光源，无需更换。
- 6) 石英晶体标准板：准确、耐磨、光泽值稳定无变化。

三、主要参数：

- 1) 测量范围：85° 0~160Gs（光泽单位）

- 2) 稳定性：小于 $\pm 0.4Gs/30Min$
- 3) 示值误差：小于 $\pm 1.2Gs$
- 4) 零点误差：具有自动稳零功能，无需校零
- 5) 工作电源：Li-ion 电池4.2v 1020mah或USB 5v
- 6) 投射角度：85°
- 7) 测量口尺寸：11x38mm
- 8) 使用条件：环境温度：0 ~ 40 相对湿度：不超过85%
- 9) 主机尺寸：(长)114mm × (宽)32mm × (高)64mm
- 10) 主机重量: 280克

四、使用方法：

- 1) 开机：按下仪器的右边的按键，液晶显示屏有读数，说明已经连通电源，仪器开始工作。
- 2) 定标：打开标准板盒，将仪器测量口放在黑玻璃标准板上，仪器的测量箭头与标准盒上的标志相对应，调节仪器上方定标旋钮，使显示屏的读数符合黑玻璃标准板上的标定值。
- 3) 校验：将定标后的仪器放在标准板盒的白色陶瓷工作板上。此时显示屏显示的值应与白色陶瓷工作板标定值之差在1.2Gs之内，仪器校正完成。
- 4) 测量：将仪器放在被测样品上，显示屏显示的读数即为该样品的光泽度值。需要测量其他角度按转换角度按键即可，无需再次定标。
- 5) 关机：仪器会在开机三分钟自动关机或者在任何时候长按按键关机。
- 6) 充电：根据屏幕右上角的电量提示，使用产品中配置的充电适配器或者电脑usb口进行充电，充电过程中电量提示会不断滚动。当充电完成后，电量提示标志会消失，此时锂电池已不再进行充电，仪器转为由usb口进行供电，充电时间一般会持续3个小时左右（视剩余电量多少）。

五、注意事项：

- 1) 使用中应避免强光直射，否则影响测量准确性。
- 2) 仪器配带的两块标准板应该保持清洁，切勿用手指触摸表面，如表面有污渍，可用镜头纸或无水酒

精擦拭。

3) 定标的过程中，如发现在旋转定标旋钮旋转到尽头还不能达到黑色标准板的标定值，可能是仪器的光学镜头严重污染，此时可用镜头纸沾少许无水酒精擦拭镜头。

六、售后服务：整机及配件保修一年，在保修期时间内正常状态下使用本产品而发生的故障，可在经销商购买处或厂家进行保修。终身维修，用户如果有使用上及技术上的问题，可以及时与我公司联系。下列情况下，需要付费维修。（将视情况收取一定的材料费用，维修费以及运费）

- i. 在正常状态下使用本产品而发生故障，但超过保修期范围。
- ii. 非正常状态下使用，包括人为损坏、进液
- iii. 由于未能按照说明书中的使用方法和注意事项而造成的故障和损伤。

七、出厂清单：

- 1) 主机一台
- 2) 标准板盒一个（含黑色标准板一块，白色校验板一块）
- 3) 仪器使用说明书一份
- 4) 合格证一份
- 5) 擦拭镜布一张
- 6) 便携皮套一只
- 7) 包装纸盒一个