

## 475KW轧钢机频敏变阻器BP4-50013质量有保证

产品名称	475KW轧钢机频敏变阻器BP4-50013质量有保证
公司名称	上海民浙电力设备有限公司
价格	4200.00/台
规格参数	型号:BP4-50013 品牌:民浙电力 产地:浙江
公司地址	上海市松江区小昆山镇崇南公路435弄220号房K座
联系电话	0577-61716526 18072179667

### 产品详情

475KW轧钢机频敏变阻器BP4-40012 50013质量有保证是一个损耗很大的电抗器，其铁芯柱采用厚钢管，轭铁采用厚钢板组成骨架作为导磁及感应产生涡流的机构，钢管外装有线圈，即轻载起动频敏变阻器。对重载起动频敏变阻器在线圈外加套铝管，铝管即为二次短路线圈，它具有提高功率因数和增大起动转矩的作用。

BP4频敏变阻器分轻载起动和重载起动两种类型；轻载起动型用于空压机，冷冻机、机床、抽风机等，重载起动型用于球磨机、破碎机、皮带机等。

475KW轧钢机频敏变阻器BP4-40012 50013质量有保证 起动性能：

性能	轻载	中载	重载	满载
负载系数	0.4	0.7	0.85	1.0
起动电流/额定电流	1.6	2.0	2.5	

475KW轧钢机频敏变阻器BP4-4001250013质量有保证安装、使用和调整:（一）安装（1）安装时应牢固地固定在基座上，当基座为铁磁性物质时应在中间垫放10mm以上非磁性垫片，以防影响频敏变阻器的特性；（2）连接线应按电动机转子额定电流选用相应截面的电缆线；（3）试车前，应先对地测量绝缘电阻，如其值小于1M 时，则须先进行烘干处理方可使用。（二）使用和调整（1）电动机刚合闸说跳砸；起动电流太大，起动太快，对机械的冲击过大，可改用较多匝数的抽头。如绕组有几组（几台）并联，可拆掉一组，甚至改为串联。（2）合闸后电机不起动，起动电流太小，或虽起动，但稳定转速不高，可调整线圈抽头，改用较小匝数抽头；如绕组有几组串联，可拆掉一组，甚至改为串联，或把绕组由Y接法改为 接法。（3）BP4频敏变阻器抽头为：零点、20%、90%、100，出厂时接线接90%抽头。