

湖北恩施家用柴油3kw发电机

产品名称	湖北恩施家用柴油3kw发电机
公司名称	上海闪威实业有限公司
价格	100.00/台
规格参数	
公司地址	上海市嘉定区外冈镇宝钱公路5000弄
联系电话	15921658500 15921658500

产品详情

湖北恩施家用柴油3kw发电机

设备品名：3KW柴油发电机

机组型号：SW3KWCY

发电机组主要参数

机器尺寸：长640 × 宽485 × 高565(mm)

整机重量：68KG

启动方式：电启动/手启动

主要参数

动力：四冲程柴油动力

机器冷却：风冷

缸数：单缸

动力配置：8HP

油箱：15L

工作时间：15H（小时）

发电机主要参数

噪 音：62分贝(dB)

额定功率：3KW

后备功率：3.2KW

输出电压：220V/230V/380V/400V

功率因数：1 (cos)

相 数：单相/三相

频 率：50HZ/60HZ

电压波动：自动调节AVR

油 耗：220g/kw.h

随机附件:说明书、随机小配件、合格证、维修卡、电瓶及连接线、安装小工具包、资料各壹套。

1, “三泄漏”关闭。要修理柴油机,防止和解决“三泄漏”问题,我们可以采用“五字”原则,即严格,清洁,擦拭,研磨和紧固。严格:零件必须严格按照操作规程拆卸和安装,严禁敲击。例如,拧紧螺栓时,请按顺序拧紧几次。不要扭曲它们以防止部件变形。清洁:装配前必须清洁零件以防止污染。如果油阀和阀座接触环混有非常小的碎屑,它不仅会漏油,还会直接影响发动机的工作。擦拭:将石棉油涂抹在石棉垫,纸垫,各种插头和漏油上。使石棉油薄而均匀,不要太厚,不要涂抹整个垫面,只需涂抹漏油。磨削:磨削或铣削部件的连接表面,用于恢复表面光洁度和精度,使磨削接头或垫圈在磨削后可以密封,不漏油。紧:密封装置的密封性应合适,不应太紧或太松。例如,柴油发动机和密封螺母的各种接触表面必须保持适当的密封性。2.气缸压力关闭。为了确保足够的气缸压力,活塞与气缸套之间的间隙,活塞环的端部和侧面间隙必须满足要求,阀门和阀座的密封,前端的密封。喷油器效果更好,气缸盖垫片更好,厚度符合要求。3.燃烧室的容积关闭。柴油机维修后,燃烧室的容积会发生变化,原来的压缩比会发生变化,直接影响柴油机的正常运转。改变燃烧室容积的因素包括:活塞位置反转,气缸垫圈厚度不合适,曲柄连杆机械磨损或弯曲,涡流室插入件未对准,阀门下垂过大。修理时要注意这些情况。4,定时关机。定时开关包括供油定时和气门正时。如果供油不正确,可以通过燃油喷射泵和齿轮箱盖之间的垫圈调节S195和X195柴油发动机,并添加每个0.1 mm厚的垫圈。等效的飞轮弧长为6.3mm。如果气体不足,请检查并纠正正时齿轮安装上的错误,然后调整气门间隙。气门间隙变化0.1mm,曲柄角变化3°,相当于11.1mm的飞轮弧长。当压缩到上死点时,进气门和排气门间隙(冷态)不应小于0.2 mm,以防止部件热膨胀,阀门关闭不严格,或阀头撞击活塞。5,“三过滤器”关闭。空气滤清器技术状况不佳,会导致灰尘进入气缸,加速活塞环,气缸,阀门和阀座的早期磨损,导致启动和动力降低困难。柴油机油过滤器的技术状态不好,会导致杂质进入相关部件之间,造成三个精密部件的早期磨损,加速曲轴和轴承套的磨损。在严重的情况下,柴油发动机将在早期报废。6,柴油雾化。柱塞对,出口阀对和喷射器针对的技术状态不好,这可能导致喷射雾化不良,启动柴油机困难,燃烧不完全,焦炭增加,导致发动机功率降低并增加燃料消耗。应仔细检查燃油系统,尤其是精密部件。7.通孔和小孔关闭。(1)通孔关闭:现以S195柴油机为例。轴承和衬套的五个通孔应在安装过程中对齐。