

## 湖南25kw柴油发电机价格

产品名称	湖南25kw柴油发电机价格
公司名称	上海闪威实业有限公司
价格	100.00/台
规格参数	品牌:美国闪威 型号:sw25kwcy 产地:上海
公司地址	上海市嘉定区外冈镇宝钱公路5000弄
联系电话	15921658500 15921658500

## 产品详情

湖南25kw柴油发电机价格

25KW柴油发电机组参数

发电机组技术参数：

型号:SW25KW CY

启动方式:24V直流电启动

机组功率(KVA/KW):25/20

额定输出电流 ( A ) :114

输出电压(V):400/230

功率因数:0.8(滞后)

接线方式:三相四线

频率(Hz):50

机组重量(kg):500

机组尺寸(长×宽×高mm):1600\*600\*1000

柴油机技术参数：

品牌:沃玛WOMA

型号:wm25

额定转速(Rpm):1500

内置油箱 (L) : 60

气缸数:4

气缸排列方式：V型

缸径×行程(mm):100\*115

气缸总容积(L):3.2

进气方式:涡轮增压

压缩比：/

燃油:中国0#轻柴油1

00%负载燃油耗量(L/h)：5

润滑油规格:柴机油

润滑油消耗量(L/h):0.5

润滑油总容量(L):9

调速方式:电调

发动机冷却方式:水冷 风扇

发电机技术参数：

斯坦福电机

功率(KVA/KW):20励磁方式:无刷自励

绝缘等级:H防护等级:IP22

空载电压调整范围:  $\pm 5\%$ 稳态电压调整率:优于  $\pm 1\%$

效率(%):94.8电压控制方式:\*\*R

发电机组标准配置如下：

直喷式内燃发动机（柴油）；

交流同步发电机（单轴承）；

适合环境40 - 50 散热器水箱、皮带驱动冷却风扇、风扇安全护罩；

发电输出空气开关、标配控制屏；

机组钢制共用底座（含：机组减振橡胶垫）；

干式空气过滤器，燃油过滤器，润滑油过滤器、启动马达、并配有自充电发电机；

启动蓄电池及蓄电池启动连接电缆；

工业用9dB\*\*及连接用标准件

随机资料：柴油机及发电机原厂技术文件、发电机组说明书、测试报告等。

自选配件（费用另计）：

机油、柴油、水套、防冷凝加热器分体式日用燃油箱、一体式底座燃油箱

电瓶浮充电器防雨型机组（箱柜）

自保护、自启动机组控制屏静音型机组（箱柜）

带“三遥”功能机组控制屏移动拖车型电站（箱柜拖车）

ATS自动负载转换屏静音型移动电站（箱柜拖车）

控制屏：

监控项目：电流、电压、频率、油压、水温、转速等。

功能：水温低、油压低、超速自动报\*\*保护。

保修期：按原厂技术资料规定的条款负责保用自交货之日起壹年，以先到为准，全国联保，\*\*维护

随机附件：免维护电瓶、电瓶导线、内置减震器、工具箱、技术文件。

：shwil闪威所提供的柴油发电机组是能严格按照柴油机的国际质量标准ISO8528（国标GB2820-97）进行生产和检测的厂家之一，机组产品均已通过ISO9001国际质量体系认证，机组平均无故障工作时间均超过2000小时，可确保满足客户的各种使用要求。

## 二、机组组成部分

1) 柴油机

2) 发电机

3) 油箱

4) 静音箱

### 三、控制屏

该控制屏为普通一体式LED控制屏。并带有电压、电流、频率、水温、油压显示，汽油机具有高水温、低油压、超速、停机保护等功能。

### 四、随机附件：

说明书、随机小配件、合格证、维修卡、电瓶及连接线、安装小工具包、资料各壹套。

(1) 柴油发电机停机后经常失去剩磁，是由于励磁机磁极所用的材料接近软钢，剩磁较小，停机后励磁绕组中没有电流时磁场就消失。(2) 发电机的磁极失去磁性。

(3) 励磁回路元件损坏或线路有断路，短路或接地现象。

(4) 励磁机电刷与换向器接触不良或刷架压力不足。(5) 励磁绕组接线错误，极性相反。

(6) 发电机电刷与滑环接触不良，或电刷压力不足。(7) 发电机定子绕组或转子绕组断路。

(8) 发电机引出线接线松动或开关接触不良。(9) 熔断器熔断 其实还有一个很低概率的拉缸或者油品质太差，如果遇到这两个原因，只能说运气太差，或者操作柴油发电机的人不。