

# 半静音10kw柴油发电机厂家

产品名称	半静音10kw柴油发电机厂家
公司名称	上海闪威实业有限公司
价格	100.00/台
规格参数	品牌:美国闪威 型号:SW10KW CY 产地:上海
公司地址	上海市嘉定区外冈镇宝钱公路5000弄
联系电话	15921658500 15921658500

## 产品详情

半静音10kw柴油发电机厂家

机组型号：SW10KW CY

发电机组主要参数

机器尺寸（mm）：860x630x720mm

整机重量：160KG

配置：低噪音静音配置：

噪音：75分贝(dB)

动力主要参数

动力：四冲程双缸柴油动力

燃料：0#在夏季，-10或-20#在冬季/ sae10w30

动力配置：SW26HP

油箱：35L

冷却方式：风冷

工作时间：15H（小时）长时间工作

型 号：WE290F

发电机主要参数

额定功率：10KW

后备功率：12.5KW

输出电压：220V/230V/380/400

相 数：单相/三相

功率因数：1 ( cos )      启动方式：电启动/远程启动

频 率：50HZ/60HZ      电压波动：自动调节AVR

油 耗：265g/kw.h      机组组成部分：柴油机 发电机 油箱

控制屏：该控制屏为普通一体式LED控制屏。并带有电压、电流、频率、输出功率、油压显示，柴油机具有过载、低油压、超速、电压不稳定自动停机保护等功能。

整机设备随机附件：配置自带四个轮子和手推把、电启动钥匙三把、三年易损配件、合格证、售后维修卡、电瓶及连接线、安装小工具包、详细使用说明书各壹套、发电输出插头三个。

1)检查机组表面是否彻底清洗干净；地脚螺帽、飞轮螺钉及其他运动机件螺帽有无松动现象，发现问题及时紧固。

2)检查各部分间隙是否正确，尤其应仔细检查各进、排气门的间隙及减压机构间隙是否符合要求。

3)将各气缸置于减压位置，转动曲轴检听各缸机件运转的声音有无异常声响，曲轴转动是否自如，同时将机油泵入各摩擦面，然后，关上减压机构，摇动曲轴，检查气缸是否精气，如果摇动曲轴时，感觉很费力，表示小型柴油发电机压缩正常。

4)检查燃油供给系统的情况，步骤如下：

检查燃油箱盖上的通气孔是否畅通，若孔中有污物应清除干净。加入的柴油是否符合要求的牌号，油量是否充足，并打开油路开关。

打开减压机构摇转曲轴，每个气缸内应有清脆的喷油声音，表示喷油良好。若听不到喷

油声不来油，可能油路中有空气，此时可旋松柴油滤清器和喷油泵的放气螺钉，以排余油路中的空气。

检查油管及接头处有无漏油现象，发现问题及时处理解决。

5)检查水冷却系统的情况，步骤如下：

检查水箱内的冷却水量是否充足，若水量不足，应加足清洁的软水。

检查水管接头处有无漏水现象，发现问题及时处理解决。

检查冷却水泵的叶轮转动是否灵活，传动带松紧是否适当。检查传动带松紧，在传动带中部用手推压，[小型柴油发电机](#)传动带被压下10~15mm为宜。