

## 6kw柴油发电机供应商美国闪威

产品名称	6kw柴油发电机供应商美国闪威
公司名称	上海闪威实业有限公司
价格	100.00/台
规格参数	品牌:美国闪威 型号:sw6kwcy
公司地址	上海市嘉定区外冈镇宝钱公路5000弄
联系电话	15921658500 15921658500

## 产品详情

6kw柴油发电机供应商美国闪威

机组型号：SW6KWCY

发电机详细参数

类型：低噪音工作

噪音：68分贝(dB)

后备功率：6.5KW

额定功率：6KW

额定电压：220/380(V)

功率因数：1 (cos )

额定频率：50 /60 ( hz )

电压调节：AVR

发动机详细参数

型号：SW190F

类型：四冲程单缸风冷

缸 径：86mm

行 程：70mm

排 量：406cc

机油容积：1.6L

油箱容量：15L

工作时间：12H（小时）长时间工作

启动方式：手启动/电启动/远程启动

蓄 电 池：12V-20A

机组尺寸：长720×宽500×高630（mm）

净 重：92kg

随机附件：说明书、随机小配件、合格证、维修卡、电瓶及连接线、安装小工具包、资料各壹套。

在发电机运行中，柴油发电机组工作时突然熄火，这是机组的一种故障，而发电机在进行了正确的熄火操作后无法正常熄火，这同样也是一种故障。柴油发电机无法正常熄火这是怎么回事呢？导致机组这种故障的原因是什么呢？

1、发电机排气制动蝶阀和动力缸的联动机构松脱，动力缸虽然动作，堵不住排气管。 2、发电机排气制动按钮阀的故障。漏气或管线破裂不通气，造成蝶阀的动力缸不工作，故蝶阀阀芯不能转动而将排气管堵住；停油气缸不通气、漏气，油量还在一定的位置，发动机不能熄火。 3、排气制动蝶阀动力缸故障。不工作，漏气，虽然踩下排气制动按钮阀，但由于动力缸漏气，活塞行程不大，排气管堵不住，故不能熄火。 4、喷油泵柱塞咬住，柱塞弹簧断裂，停油气缸虽然动作，但拉不动油门调节拉杆，导致发动机仍以一定的转速转动。 5、油门拉线卡住，不回位，不能停止供油，故不能熄火。 柴油发电机无法正常熄火同突然熄火一样，需要及时检修，通过了解以上柴油发电机无法正常熄火的原因之后，您就能找到相对应的解决办法，从而使机组能够正常熄火，恢复以往的工作状态，希望以上的介绍能给用户带来参考。文章链接：[中国化工仪器网 http://www.chem17.com/Company\\_news/Detail/697558.html](http://www.chem17.com/Company_news/Detail/697558.html)