

# 施工车辆10KW静音柴油发电机

产品名称	施工车辆10KW静音柴油发电机
公司名称	上海欧鲍实业有限公司
价格	1.00/台
规格参数	型号：:TO14000ET
公司地址	上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J1497室
联系电话	021-51987644 13020198138

## 产品详情

施工车辆10KW静音柴油发电机同时箱体设计更趋人性化，箱体外两侧均设有侧门，在内设检修灯等方便用户操作和检修设施；控制系统屏和输出接驳方式，燃油箱，消音器等有许多独到的设计之处，倍受用户青睐。

静音柴油发电机内置轿车级复式消声器，动平衡转轴外壳内壁附有的隔音材料特殊设计的减震框架确保整机在低于70db下运行；发动机独有的低油压自保护装置，以防止柴油机的损坏；大容量油箱确保长时间的连续工作；无熔丝断路器提供过载保护；底座配有四轮拖动式结构，方便用户移动。

施工车辆10KW静音柴油发电机

警告：因为有一氧化碳中毒危险。切

勿在室内使用。为确保电器用电稳定

安全请配用匹配稳压器

柴油发电机在使用时注意事项：

- 1、因为有一氧化碳中毒的危险，切勿在室内使用
- 2、使用前切记在发电机内加入指定的机油
- 3、家里使用电机务必先断开外线，关闭大负荷，在接通发电机
- 4、发电机和摩托车原理一样，工作状态消音器周围发烫，切记避开小孩。
- 5、为了保证发电机寿命，请保持清洁，定期检查机油情况
- 6、较长时间未使用发电机，请关闭油箱，并清空化油器残余汽油确保下次

好启动

- 7、发电机使用10小时后，必须换机油（次使用相当于磨合期机油）
- 8、发电机启动前要加满油否则会损坏
- 9、本产品严禁超负荷工作，使用前请加四冲程润滑油
- 10、长期使用注意机油的剩余量，几时添加机油
- 11、发电机使用是严禁烟火因为机油是易燃易爆物品
- 12、勿用物体敲击本产品，以免机器损坏及发生其他意外
- 13、发电机工作时排除废气中含有一氧化碳有害气体，请将发电机置于通风处。

型号：TO14000ET

#### 发电机参数

额定功率：10KW

备用功率：11KW

额定频率：50HZ

额定电压：220/380V

结构类型：静音式

功率因素：1.0

相 数：单/三相

直流输出：12-8.3（V-A）

#### 发动机参数

消音装置：工业消音装置

发动机型号 TO-2V870F

耗油量: 205g/kw.h

油箱容积：28L

机油容积：2.3L

过载能力：110%/1h

缸径\*行程：2\*80\*79mm

发动机功率：18HP

压缩比：19:1

绝缘等级：F

启动方式：电启动

燃油型号：0#或-10#柴油

调速方式：自动调速

发动机品牌：大泽动力

冷却方式：空气冷却

额定转速：3000r/min

缸体结构：双缸、四冲程

燃烧系统：直喷式

控制装置 ECU

整机参数

工作时间：7-12H

噪音 (db) 7M 60-78

燃油表：有

整机超载保护: 有

自动过载保护：有

电压表：有

输出指示灯：有

机器重量：210/245kg

外形尺寸：1060\*610\*670mm

电磁控油阀：有

## 发电机组标准配置

电压、电流、频率、机器运行指示、冷却风扇、安全保护：

启动蓄电池及蓄电池启动连接电缆；

日本工业标准消音装置，比其他品牌降低20%

选配配件（费用另计）

ATS自动切换装置

远程遥控启动

特殊改装-车载版本（双层消音）

定制版本-车载版本（双层消音）