

5KW汽油发电机闪威品牌价格

产品名称	5KW汽油发电机闪威品牌价格
公司名称	上海闪威实业有限公司
价格	.00/台
规格参数	品牌:SHWIL闪威 型号:SW5KWQY
公司地址	上海市嘉定区外冈镇宝钱公路5000弄
联系电话	15921658500 15921658500

产品详情

5KW汽油发电机闪威品牌价格

5KW汽油发电机新版技术参数

设备品名：5KW汽油发电机

机组型号：SW5KWQY

额定功率：5KW

后备功率：5.5KW

功率因素：1 (cos)

频率：50HZ

相数：单相/三相

额定电流：22.7A/13A

额定电压：220V/230V/380V/400V

电压调节：自动电压调节

油箱容量：25L

连续工作：12小时 (H)

发动机

型 号：SW188F

额定转速：3000（r/min）

燃油消耗：380（g/kw/h）

排 量：300cc

燃油类型：汽油

启动模式：手拉式反冲启动/电启动

警示系统：有

动力开关：有

过载保护器：有

机油保护器：有

噪音指数：68分贝(dB)

整机尺寸：长730（mm）宽570（mm）高590（mm）

整机重量：70kg/千克

润滑油型号：SAE15W40（cc级以上）

发动机类型：顶置气门、单缸、四冲程、强制风冷

随机附件：

说明书、随机小配件、合格证、维修卡、电瓶及连接线、安装小工具包、资料各壹套

汽油发电机组是以汽油发动机作为动力源，通过带动发电机定转子导体间相互动力切割磁力线产生电流，来完成向用电器提供移动电源的产品。

汽油发电机组由于调压方式的不同，分为有刷发电机组和无刷发电机组。汽油发电机组主要由汽油机、发电机定转子、调压器（有刷）或电容（无刷）、控制面板组成。

汽油发电机组常见故障的处理（电器部分）

无电压输出

1、用电系统超载或短路，引起输出开关不能打开：观察输出开关位置。

- 2、碳刷未能接触或连接线脱落：撤开电机尾盖检察。
- 3、转子磁钢脱磁：用手推动调速臂，加大油门看能否恢复正常。
- 4、调压器损坏或电容器（无刷）损坏：换调压器或电容后看能否恢复正常。
- 5、电机定转子烧坏：撤开电机定转子观察有无烧焦痕迹或换定转子看能否恢复正常。

我们的地址：2853238304@QQ.com电话：021-60441317联系手机：15921658500 期待您的咨询