

杭州西门子【1FK\1FT】伺服电机售后维修中心电话

产品名称	杭州西门子【1FK\1FT】伺服电机售后维修中心电话
公司名称	雷煜自动化
价格	600.00/台
规格参数	西门子:1FK伺服电机维修公司 型号:西门子伺服电机坏维修 区域:杭州西门子伺服电机维修
公司地址	成都青白江区清泉大道716号66栋 崧泽大道6686号
联系电话	15881129430 18521082189

产品详情

杭州西门子【1FK\1FT】伺服电机售后维修中心电话、SIEMENS 西门子编码器坏维修,西门子编码器故障维修,西门子伺服电机维修,西门子伺服马达维修,1FT5伺服电机维修,1FK6伺服马达维修,1FT6电机维修,1FK7伺服电机维修,伺服电机1PH维修,西门子伺服电机刹车坏维修,西门子伺服电机刹车坏维修,西门子伺服电机轴承坏维修,西门子伺服电机电流高维修,西门子伺服电机电压高维修

西门子伺服电机维修,西门子定制特制的非标电机,低压电机维修,直流电机维修,西门子2KG电机维修,伺服电机维修,主轴电机维修,电机零部件(风扇,编码器)

伺服电机常见故障;通电报警,过载,过压,过流,不能启动,启动无力。运行抖动,失磁,跑位,输出不平衡,编码器报警,编码器损坏,位置不准,通电跳闸,磁铁爆钢卡死转不动,电机发热发烫,电机运转异常,高速运转响声(噪音)大,刹车失灵等维修。

西门子6se70变频器故障解析;

一) 显示 0 0 8 意思:装置脉冲封锁,处于禁止运行状态
可能原因如控制字1的2,3位(包括X9使能端子);或运行信号未断,报故障了直接复位,

二) 报警F002 - - - 故障意思:母线欠电压。

1) 一般为熔断器烧毁。装置外有,装置内部也有。可用万用表量出是哪的烧了。换报险时千万不要带电换,很危险,而且易烧内部保险。并且要检查好烧保险原因才能更换。主要原因有几种,电机不匹配、电缆对地、母线接触不实。

2) 显示电压底,看R006显示电压,电压差太多,原因有下几种,装置内靠近保险出来的检测电路中有N个电阻,作用是降电压比的,如果有烧毁的,电压显示就会变低,我就遇到过几次,那几个电阻被腐蚀坏了(环境太潮,且含碱),电阻坏的越多显示电压越低

3) CUVC板坏

4) 母线电压P071标定的太高

5) 报警F002

- - - 故障意思: 母线欠电压。还有一个可能我碰到两次都是分压板坏了(在CUVC下面的那块小板子)

三) F006 报警意思: 母线过电压

1) 停车太快,造成电机处于发电状态,倒置母线电压过高。可试当延长斜坡下降时间 P464
如果还不能解决,应该在母线上加制动电阻

2) 母线电压P071标定的太低

四) F011 报警意思: 过电流

1) 编码器信号不好,或丢转

2) 主板上有一取样电阻烧,拆到既可,不影响。我试过好几次成功过两次

3) 变频器输出是否短路或有接地故障

4) 负载处于过载状态

5) 电机与变频器是否匹配

6) 是否动态要求过高

西门子变频器出现F011报警无法消除,查手册是过流,我断电拆掉负载线后送电,仍然是F011报警无法消除,
处理方法: 经过检查没有发现各路电流检测有问题,通电检查15V电压为零,解决15V电源后,机器正常