

# 游艇10KW静音柴油发电机

产品名称	游艇10KW静音柴油发电机
公司名称	上海欧鲍实业有限公司
价格	1.00/台
规格参数	
公司地址	上海奉贤区庄行镇浦卫公路5518号
联系电话	021-51987643 18721405301

## 产品详情

游艇10KW静音柴油发电机 大泽柴油发电机具有AVR自动调节电压，将电压波动控制在低。这确保了如空调、充电装置等船只随附的电力系统能够顺畅运行。遥控功能 发电机配备遥控功能。在船只驾驶室，通过仪表操作系统能实时监控发电机运行情况或进行微小的操作维护。安全的可靠性 发电机低油压、高温、过电压、欠电压、过载等保护功能完善。当这些功能不在正常状态时，发动机会自动停机，给机组实时保护。

型号：TO14000ET

发电机参数

额定功率：10KW

备用功率：11KW

额定频率：50HZ

额定电压：220/380V

结构类型：静音式

功率因素：1.0

相 数：单/三相

直流输出：12-8.3 (V-A)

## 发动机参数

消音装置：工业消音装置

发动机型号 TO-2V870F

耗油量: 205g/kw.h

油箱容积：28L

机油容积：2.3L

过载能力：110%/1h

缸径\*行程：2\*80\*79mm

发动机功率：18HP

压缩比：19:1

绝缘等级：F

启动方式：电启动

燃油型号：0#或-10#柴油

调速方式：自动调速

发动机品牌：大泽动力

冷却方式：空气冷却

额定转速：3000r/min

缸体结构：双缸、四冲程

燃烧系统：直喷式

控制装置 ECU

## 整机参数

工作时间：7-12H

噪音 (db) 7M 60-78

燃油表：有

整机超载保护: 有

自动过载保护：有

电压表：有

输出指示灯：有

机器重量：210/245kg

外形尺寸：1060\*610\*670mm

电磁控油阀：有

发电机组标准配置

电压、电流、频率、机器运行指示、冷却风扇、安全保护：

启动蓄电池及蓄电池启动连接电缆；

日本工业标准消音装置，比其他品牌降低20%

选配配件（费用另计）

ATS自动切换装置

远程遥控启动

特殊改装-车载版本（双层消音）

定制版本-车载版本（双层消音）

当静音发电机无人值守时，检查步骤：首先检查静音发电机风门是否打开，如果静音发电机化油器浮子室通风口漏水，如果空气滤清器脏了（如果采取静音发电机空气滤清器试验，故障排除现象，表明空气滤清器脏或堵塞，油试杆是否卡住，旧化油器未安装等；然后检查主油管针，低速油针开度是否过大，油针磨损量过大；检查浮子室的油位是否过高。拆下浮子室盖，检查三角油针和针座的密封性（将三角油针放在针座上，轻轻按压，打开油压开关，放出一点静音，看看它是否漏水），如果浮子破了，正确调整浮子。或损坏，检查主孔、低速孔、制动气孔和油孔油孔是否磨损过大。如果孔太大，用新的代替。