

室内高压三相式短路接地线 电力施工10kv高压接地线 厂家供应商

产品名称	室内高压三相式短路接地线 电力施工10kv高压接地线 厂家供应商
公司名称	河北双冠电气有限公司
价格	25.00/根
规格参数	品牌:双冠 型号:JDX 产地:河北
公司地址	河北省石家庄市晋州市桃园镇东小留村
联系电话	13014392153

产品详情

室内高压三相式短路接地线 电力施工10kv高压接地线 厂家供应商

- 结构特点：1、线卡等主要零件采用铝合金压力铸造，线卡经久耐用。
2、操作简便，特别是弹簧压紧式，只需往导线上一挂、一拉即可。
3、配套合理，功能可靠。根据电压等级，合理选用“接地线”，线卡结构简单，与导线接触面大。
4、线卡实用范围大，适应不同导线截面的需要。

适用范围：本产品有分相式和组合式大类，线卡分弹簧压紧式和螺旋式两大类。其中螺旋压紧式的平口线卡适用于铜、铝排母线和室内开关柜内停电检修之用，弹簧压紧鳄鱼式（锔口线卡）适用于500千伏线路停电检修之用。其余线卡接口直径适应不同额定短路电流的导线接地需要，确保检修时的人身安全。

使用方法：1、分相式：“接地线”每套三组，每组由导线端线卡、短路线和接地端线卡连接成一体。使用时分组进行操作。按规程规定先验电，确认已停电后，首先将接地端线卡，紧固在接地极上，然后按停电线路电压等级，选定操作棒，将导线端线卡挂在导线上。工作完毕，应先拆除导线端线卡，后拆除接地端线卡。2、组合式：“接地线”由于电压等级不同，线卡组合形式及数量、导线长短也不相同，一般由三只导线端线卡，短路线、接地线及一只接地端线卡组成一份“接地线”。使用时按规程规定先验电，确认已停电后，将接地端线卡紧固在接地极上，然后按不同电压等级使用相应的操作棒将导线端线卡分别挂在导线上。（操作棒有固定式和折叠式）拆除时应先拆除导线端线卡，后拆除地线端线卡。3、经受短路电流后，接地线应做报废处理。

维护与保养：

- 1、每组“接地线”在工用过程中不得扭花，不用时应将软铜线盘好，存放在干燥的室内。
- 2、接地线在使用之前应检查：软铜线是否断头，螺丝连接处有无松动，软铜线有无裸露，不符合要求不得作用，应修好后在使用。
- 3、接地线不得随地乱摔，注意清洁工作，预防泥沙、脏物进入接地装置的孔隙之中，

从而影响正常使用的零件及时更换。4、接地线在拆除后，不得从空中丢下，确保下次能正常使用。

5、接地线应定期进行检修，影响正常使用的零件及时更换。