

FMX-004日本思美高SIMCO静电测试仪

产品名称	FMX-004日本思美高SIMCO静电测试仪
公司名称	南京易鸣机电设备有限公司
价格	75.00/1
规格参数	型号:FMX-004 品牌:思美高SIMCO 产地:日本
公司地址	南京市栖霞区迈皋桥创业园科技研发基地寅春路18号—Q834（注册地址）
联系电话	15105194148

产品详情

FMX-004日本思美高SIMCO静电测试仪

静电测试仪FMX-004是一款搭载单芯片计算机的多机能数字测试仪，手掌大小的紧凑设计采用容易看的大LCD显示，最大 $\pm 30\text{kV}$ (测定距离：25mm)，用于简单的带电测定，静电发生场所特定的带电水平调查，静电应对的方案、效果的测定，维持管理等。

特点

3种检测方法

根据MODE按键的转换选择测定范围。

静电连续测定

离子平衡连续测定和数据记录可能。

测定结果画面表示和记录一体记忆

制品的除电状态确认记录。

FMX-004本体：可连续30小时测试

离子平衡测定

离子平衡测定方式根据防静电器的性能确认

± 300V的电位测定是各种除静电器最适度的保养。离子平衡板不使用时，从本体后面装上保管

规格

使用电源

9 V battery

静电场可测

+/- (0.00-20.0KV) (自动显示调整)

标准测距

25mm +/- 1mm

离子平衡可测

+/- (0-200V) 测量距离根据ESD-STM3.1-2000 Ionization标准

反应时间

1秒

LCD显示更新

每秒5次

精确度

+/- 10%

工作温湿度

10-40 RH 60%

图形显示

正：红色 负：蓝色

资料显示

静电场 (1) : +/- X.XX (0.00kV-1.49kV)

静电场 (2) : +/- XX.X (1.0kV-20.0kV)

离子平衡 : +/- XXX (0-200V)

声响报警

开机/闲置自动关机/超出可测范围

显示报警

“ ERR ” - FMX003内的感应器损坏

自动关机

闲置约5分钟

测量模式切换

(切换前, 请先关掉仪器)

静电场: 单按Power掣, 有一beep声

离子平衡: (请先安装离子平衡测量板) 先按下Zero, 并同时按Power, 有二beeps声, 并有“ HI ”每秒闪动。

重量 / 体积

0.13kg (连电池) 115 × 65 × 25 mm

离子平衡测量板: 0.07kg

封装

导电树脂 (ABS)

南京易鸣机电设备有限公司

网址: <http://www.highhui.com>

网上价格不代表实际价格 如需报价 请QQ联系或来电

更多日本工业产品欢迎来电咨询, 我们将竭诚为您服务!

销售部: 张经理 手机: 15105194148 (微信)

QQ: 1123796413 1290556377

电话: 025-86407655分机807

传真: 025-85357490

邮箱: E-mail:sales.gh03@highhui.com

我们专注于日本工业产品的快速供应, 把您的需求告诉我们, 我们为您排忧解难, 只要您提供准确的产品型号就能咨询我们, 我们会努力为您提供服务, 您的满意是我们的追求, 感谢您的信任与支持! 南京易鸣机电设备有限公司竭诚为您服务, 共创您我双赢结局。