

8KW家用小型汽油发电机组

产品名称	8KW家用小型汽油发电机组
公司名称	上海闪威实业有限公司
价格	.00/台
规格参数	品牌:SHWIL闪威 型号:SW8KWQY
公司地址	上海市嘉定区外冈镇宝钱公路5000弄
联系电话	15921658500 15921658500

产品详情

8KW家用小型汽油发电机组

设备品名：8KW汽油发电机技术参数

机组型号：SW8KWQY

额定功率：7.5KW

后备功率：8KW

功率因数：1 (cos)

相 数：单相/三相

额定电流：36A/21A

额定电压：220V/230V/380V/400V

功率因素：1 (cos)

转 速：3600rpm

频 率：(50Hz)

电压调节：AVR

类 型：自激2极旋转磁场

发动机

汽缸容量：540cm³

输出功率：SW11HP

类 型：顶置气门，单缸，4冲程，强制风冷

起动方式：手启动/电启动

警示系统：有

动力开关：有

过载保护器：有

机油保护器：有

油箱容量：25L

工作时间：连续工作8小时（H）

整机尺寸：长720(mm)宽560(mm)高580(mm)

整机重量：92kg/千克

噪 音：70分贝(dB)

随机附件：说明书、随机小配件、合格证、维修卡、电瓶及连接线、安装小工具包、资料各壹套。

汽油发电机 启动方式

触摸式一键启动/ATS全自动启动

闪威发电机 可选配置

基本配置：电启动，带移动车轮，单三相一体（汽油）

选配置一：多燃料配置，可使用燃料（液化气，天然气，汽油）

选配置二：全自动ATS（来电自停，停电自启）

注：闪威工厂发电机组出厂之前都是安装调试好的，您买回家只需加燃油即可使用

汽油发电机使用注意事项

- 1、检查油箱中的汽油是否充足。
- 2、检查燃油阀和输油管路是否有漏油渗油现象。
- 3、检查机油油标是否处于上限与下限之间。

4、检查机油油质，确定是否需要更换。

5、检查启动电池电压是否在24V以上，并观察电池外观是否有破损漏液现象。

6、如发电机长时间不用应把机组里的油放掉。

保质期限：质保三年，终身维护！

工作时间：不断油，可连续工作

我们用良心！！！换您的放心！！！！