

QW-M15电缆浮球液位控制器 水位开关

产品名称	QW-M15电缆浮球液位控制器 水位开关
公司名称	广州铭鸿自动化仪表有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:铭鸿仪表 型号:QW-M15 产地:广州
公司地址	广州市南沙区丰泽路东106号
联系电话	020-29807877 13533785833

产品详情

QW-M15-2电缆浮球液位控制器 水位开关原厂出口出售，价格优惠品质有保障。铭鸿自动化仪表有限公司以信誉求生存，服务求发展为宗旨，赢得了国内外众多客户的信任。

用途：浮球控制液位开关是一个能够调节桶，槽，或井中的液位开关。它可自动调节，1、将浮球开关的电缆线从重锤的中心下凹圆孔处穿入后，轻轻推动重锤使嵌在圆孔上方的塑胶环因电缆头之推力而脱落。（如果有必要的话，也可用螺丝起子把此一塑胶环拆下）。再将这个脱落的塑胶环套在电缆上你所想固定生重锤以设定液之位置。易于操作，便于安装，安全可靠，免于维修，无毒环保，可以回收。它对水有抵抗作用，广泛应用于家庭，厂矿等的水池，油，酸和碱的池，桶，槽，罐等容器中。如串联两个控制器，一个放至水塔，一个放至水井来控制泵，就能防止因水源不足开空泵而损坏水泵设备；也可以三个控制器串联，一个放至水塔，一个放至过滤池和另一个放至河水（水井）能同时控制两台水泵设备。

安装及接线方法：

使用棕色和黑色的电线：浮球在下液位时，接点是接通的状态。浮球在上液位时，接点是不通的状态。

使用蓝色和黄色的电线：浮球在上液位里，接点是接通的状态。浮球在下液位时，接点是不通的状态。

一、工作原理

电缆浮球液位开关是利用微动开关做接点输出。当水平面上扬线角度超过 28° 时，浮球液位开关内部的珠会滚动压到微动开关或脱离微动开关，使液位开关ON或OFF的接点信号输出。金属电缆浮球液位开关是利用水元开关做接点输出，当液位上升接触浮球时，浮球以重锤为中心随水位上升角度变化。当水面以上扬线角度超过 10° 时，液位开关便会有ON或OFF的接点信号输出。

二、主要特点：

- 1、使用微动开关做接点输出，接点容量10A/250VAC可直接起动电机设备。
- 2、橡胶电缆，耐候性佳、价格低、使用寿命长。
- 3、构造简单、不需保养、污水净水皆可使用。
- 4、电缆线 20米的长度

技术数据：额定电流电压：10(8A)250V~5 (2.5A) 250V~2 (1A) 380V

(推荐使用电压为24VDC，如使用220V电压需另配本厂控制箱)

额定功率：1KW

工作温度：-10 ~60 (塑料) -10 ~150 (不锈钢)

工作气压：1大气压

工作寿命： 50000

控制范围： 0.2M

引线长度：1M，3M，4M，5M，10M 15M (特殊长度可按要求定做)

注意：请将电缆直接拉到控制箱，尽量避免使用中间接头。若不得已有接头时，不能将电缆线线头浸入液体中！