

恒达奥克直流电压变送器HD-27D

产品名称	恒达奥克直流电压变送器HD-27D
公司名称	南京煜原智创电力设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	南京恒达:HD-27D
公司地址	南京市玄武区常发广场3幢
联系电话	025-58706932 18912957203

产品详情

测量：交直流电压、交直流电流、热电阻、热电偶、电位计、频率等

精度： $\pm 0.5\%R.O.$

隔离方式：输入、输出、电源三方完全隔离，抗干扰能力强

输出：0~5V、0~10V、1~5V、2~10V、4~20mA、0~20mA等

工作电源：AC/DC24~265V

体积轻巧、外形美观、35mm标准导轨安装、装卸方便

精度	$\pm 0.5\%R.O.$
输入测量	交直流电压、交直流电流、热电阻、热电偶、电位计、频率等
线性度	$\pm 0.2\%R.O.$
满刻度校准	20%of R.O.
零点校准	10%of R.O.
隔离强度	1500Vdc(1分钟)或交流峰值 电源、输入、输出完全隔离
工作电源	AC/DC24~265V $\pm 10\%$
电源消耗	AC约4VA,DC约4W
响应时间	400msec.
工作环境	-10~60 /小于95%相对湿度(无冷凝状态)
贮存环境	-20~70 /小于70%相对湿度
输出波纹	0.2%R.O.(峰峰值)
输出负载	0~10VDC(负载电阻 = 输入电压/10mA) ; 4~20mA(负载电阻 = 10V/输出电
外壳材质	ABS防火材料
安装方式	35mm标准导轨
外型尺寸	80 (D) \times 25 (W) \times 74 (H) mm

重量

约200克

我们的地址：南京市玄武区常发广场3幢电话：18912957203联系手机：18912957203 期待您的咨询

我们的地址：南京市玄武区常发广场3幢电话：18912957203联系手机：18912957203 期待您的咨询