

煤矿用直流稳压电源 隔爆直流稳压

产品名称	煤矿用直流稳压电源 隔爆直流稳压
公司名称	淮南市启迪电子有限公司
价格	8000.00/个
规格参数	类型:隔爆直流稳压 品牌:安吉 型号:KDW-18-3/12-1
公司地址	安徽省淮南市经济开发区水厂路(电子工业园2#楼)
联系电话	0554-2672992 13305542718

产品详情

类型	隔爆直流稳压	品牌	安吉
型号	KDW-18-3/12-1	输出电流	0.5 (A)
输入电压	660 (V)	输出电压	3*18+1*12 (V)
工作温度	40 ()		

[煤矿用直流稳压电源](#)

kdw-18-3/12-1型煤矿用直流稳压电源主要用于具的煤矿井下爆炸性气体的环境内。为kjf2003监控分站和传感器提供本安电源。电源为一隔爆腔体，输入为127v/380v/660v ac。交流电源会自动识别输入电压等级（有些产品没有此功能，如果需要，用户必须在订货时说明）。输出为4路本安电源（一路为分站提供工作电源，其余三路为传感器提供电源），内置2节12v/9ah的高性能免维护铅蓄电池，保证在交流电停电时，电源能继续工作两小时以上。

主要技术指标

- 1) 防爆型式：矿用隔爆兼本安exd【ib】i
- 2) 环境温度：0~40
- 3) 相对湿度：95% (25)
- 4) 大气压力：86~106kpa
- 5) 有爆炸性气体和煤尘的矿井中

6) 无强烈振动冲击的地方

7) 无破坏金属和绝缘材料的腐蚀性气体的环境中。

8) 能防污水及其他液体浸入的地方。

9) 安装类别iii类。

10) 污染等级：3级。

11) 输入电压：ac127v/380v/660v，电压波动范围：75~110%

12) 本安额定输出电压：18v dc，输出电流300ma，输出电压偏离值：5%。

周期与随机偏移峰峰值：200mv.最高开路电压18.2v。最大短路电流100ma，过流保护值1200ma dc，13) 备用电池：12v9ah免维护电池两节，额定负载下，可至少连续工作2小时

尺寸重量

外型尺寸：570mm × 210mm × 190mm

重量：28kg

生产单位:淮南市启迪电子有限公司电话：0554-2672992

防爆合格证号：1062381安全标志证号：20068610

生产许可证号：xk06-123-00523

e-mail:qdytx@163.com<http://www.qddz.cn>