

Zias皓力德PT123B-35MPA-1/2压力传感器

产品名称	Zias皓力德PT123B-35MPA-1/2压力传感器
公司名称	齐亚斯（上海）物联网科技有限公司
价格	1.00/1
规格参数	
公司地址	上海市松江区松闵路258号6幢8层812室（注册地址）
联系电话	15026617481

产品详情

标准系列高温熔体压力变送器 技术参数 量程 精度 供电电源 输出信号 重复性 桥路阻抗 内部校准
温度型号 膜片材质 膜片耐温 电器连接 0~35bar~2000bar $\pm 0.5\%FS$ 24Vdc(12~36Vdc) 4~20mA;0~5v;0~10v
 $\pm 0.1\%FS$ 80% $\pm 1\%$ 1.5xFS pt100;E;J;K 17-4PH,15-5PH,Inconel718 400 6芯或8芯航空插件 过载压力
过程连接 负载电阻 1/2-20UNF,M14x1.5,M18x1.5,M22x1.5;特殊设计 500 @26Vdc;1000 @36Vdc 过程连接
1/2=1/2"-20UNF M14=M14 x 1.5 M18=M18 x 1.5 PTXXX-X-X-X - X - X - X-X 压力范围 5C=500psi=35bar
7.5C=750psi=50bar 1M=1000psi=70bar 1.5M=1500psi=100bar 3M=3000psi=200bar 5M=5000psi=350bar
7.5M=7500psi=500bar 10M=10000psi=700bar 15M=15000psi=1000bar 20M=20000psi=1400bar
30M=30000psi=2000bar 硬杆长度 3=3"=7.6cm 6=6"=15cm 9=9"=23cm 12=12.5"=32cm 电气连接 B=8PIN
软管长度 N=No Flex 18=18", 46cm Flex 30=30", 76cm Flex 类别 112B=直杆型 123B=直杆+软管型 1 3
3B=直杆+软管+温度型 输出信号 MA=4~20mA 5V=0~5v 10V=0~10v 特点 刚性杆或软管膜片隔离结构
零点满度可调节 多种放大信号输出可选择 80%内部校准 良好的稳定性和抗干扰能力 产品描述
PT112B/PT123B/PT133B系列熔体压力变送器将压力转换为无干扰放大信号4~20mA ;
0~5V ; 0~10V多种信号可选择 , 直接输入上位机控制系统。