

北京5kw汽油发电机

产品名称	北京5kw汽油发电机
公司名称	上海闪威实业有限公司
价格	.00/台
规格参数	品牌:SHWIL闪威 型号:SW5KWQY
公司地址	上海市嘉定区外冈镇宝钱公路5000弄
联系电话	15921658500 15921658500

产品详情

北京5kw汽油发电机

5KW汽油发电机新版技术参数

设备品名：5KW汽油发电机

机组型号：SW5KWQY

额定功率：5KW

后备功率：5.5KW

功率因素：1 (cos)

频率：50HZ

相数：单相/三相

额定电流：22.7A/13A

额定电压：220V/230V/380V/400V

电压调节：自动电压调节

油箱容量：25L

连续工作：12小时（H）

发动机

型 号：SW188F

额定转速：3000（r/min）

燃油消耗：380（g/kw/h）

排 量：300cc

燃油类型：汽油

启动模式：手拉式反冲启动/电启动

警示系统：有

动力开关：有

过载保护器：有

机油保护器：有

噪音指数：68分贝(dB)

整机尺寸：长730（mm）宽570（mm）高590（mm）

整机重量：70kg/千克

润滑油型号：SAE15W40（cc级以上）

发动机类型：顶置气门、单缸、四冲程、强制风冷

随机附件：

说明书、随机小配件、合格证、维修卡、电瓶及连接线、安装小工具包、资料各壹套

\

通过检查燃油系统回路，分析燃油系统供油不足的可能原因如下：仔细查看机体周围并无明显油迹，可以排除大量漏油而造成的供油不足这个原因。检查油箱液位在3/4位置，油箱问题可以排除；仔细检查每根管线，没有发现泄露（该柴油机有自动排气装置，少量进气不影响柴油机的正常工作）；拆开初级燃油过滤器，发现过滤器液面正常，没有堵塞造成的吸真空而液面下降的现象；二级过滤的压差指示也显示出二级过滤器没有堵塞的现象，为了彻底排除掉过滤器的原因，更换了新的初级和二级燃油过滤器。继续检查发现燃油输送泵泵体上面的观察口有滴油的现象，燃油输送泵的密封件有损坏，订料并更换燃油输送泵，重新接好手动泵的进口管线，排尽燃油系统里面的空气，测试运转成功。具体测试数据见附件一，更换油泵之后，柴油机转速平稳，柴油压力提高，机油压力、机油温度、冷却水温度等各项指标恢复正常。（手动燃油泵的进口被堵头堵死，造成手动燃油泵不能吸油，重新加工燃油输送泵到手动燃油泵之间的管线，并排气）