

# 广州拉电缆施工 弘德兆业 拉电缆

产品名称	广州拉电缆施工 弘德兆业 拉电缆
公司名称	东莞市弘德兆业机电有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	东莞市东城街道温塘社区礪下新村一巷1号
联系电话	13760472108

## 产品详情

### 高压电缆固定

(1) 电缆终端与设备搭接自然，不应有扭劲。搭接后应对电缆采取固定措施，不得使搭接处设备端子和电缆受力，固定点应设在应力锥下和三芯电缆的电缆头下部等部位。

(2) 电缆终端搭接和固定时应确保带电体与钢带及铜带接地之间的距离，同时确保不同相雨裙之间的距离，必要时加装过渡排。搭接面应符合规范要求。

(3) 单芯电缆或分相后的各相终端的固定不应形成闭合的铁磁回路。固定处应加装符合规。

### 高压电缆敷设，电缆沟有深度要求吗？

电缆直埋的是800以上，而且要铺沙盖砖。5.3.3直埋敷设于非冻土地区时，深圳拉电缆施工，电缆埋置深度应符合下列规定：

(1) 电缆外皮至地下构筑物基础，不得小于0.3m。

(2) 电缆外皮至地面深度，拉电缆，不得小于0.7m；当位于车行道或耕地下时，广州拉电缆施工，应适当加深，且不宜小于1m。5.3.4直埋敷设于冻土地区时，东莞拉电缆施工，宜埋入冻土层以下，当无法深埋

时可在土壤排水性好的干燥冻土层或回填土中埋设，也可采取其他防止电缆受到损伤的措施。

高压电缆敷设施工工艺要求具体内容是什么？

## 1、步骤

检查具备条件 电缆检查 敷设 电缆头制作

## 2、电缆敷设条件

- (1) 电缆沟及沟内支架施工完毕，符合设计要求；
- (2) 预埋件符合设计要求，安置牢固；
- (3) 厂区地坪已平整完成，道路施工完毕；
- (4) 电缆沟、隧道、竖井及人孔等的地坪及抹面工作结束；
- (5) 电缆层、电缆沟、隧道等处的施工临时设计、模板及建筑废料等情况干净，盖板整全；
- (6) 电缆沟排水通畅。
- (7) 电缆桥架，及保护管安装完毕。
- (8) 砼盖板及标志桩等预制完毕。
- (9) 其它电缆线路敷设后，不能再进行的建筑工程应结束。

广州拉电缆施工-弘德兆业(在线咨询)-拉电缆由东莞市弘德兆业机电有限公司提供。“桥架安装,线槽安装,电缆敷设,拉电缆,放电缆”就选东莞市弘德兆业机电有限公司(hongdezy.tz1288.com)，公司位于：东莞市东城街道温塘社区礞下新村一巷1号，多年来，弘德兆业坚持为客户提供好的服务，联系人：甘先生。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。弘德兆业期待成为您的长期合作伙伴！