

光氧催化净化器 等离子废气净化设备 油烟净化设备专用电源

产品名称	光氧催化净化器 等离子废气净化设备 油烟净化设备专用电源
公司名称	深圳市铭辉拓科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	深圳市宝安区石岩街道宝石东路232号同安鸣丰 商务大厦
联系电话	0755-33126659 13713561913

产品详情

哪家专业 酒店综合体专用油烟净化器电源 蜂窝电场专用电源 油烟净化器高压电源厂家

一、使用简介：

电源设有电场工作指示绿灯和通电指示灯。可接出。

电源电压与负载电场自动匹配，安装简便，而且自带散热系统。

二、应用：

MHT-600系列电源应用于烟尘、粉尘、油雾、酸雾、煤尘、苯等静电油烟净化器，等离子油烟净化器等大小型净化工程。

三、主要特性：

1、体积小，重量轻，使用寿命长；

- 2、阻燃，防潮；
- 3、电场本体在短路或放电时，采取短路、拉弧、过流、过压、过温等保护措施。
- 4、频率：（调节器）可调高压频率。
- 5、输入电压:AC 220V~240V 50~60Hz。 6、适用环境温度（-20 -60 ）。

四、安全事项：

- 1、本电源输出电压很高，峰值电压高达2万伏，使用时，务必请注意安全！
- 2、输出端的连接线，必须使用耐压3万伏高强度绝缘导线。用高压护线盘保护，高压输出端尽可能远离金属、导体及易燃易爆物品。

五、技术参数：（600W）

- 1) 供电电压：单相交流220V（+15%）50Hz/60Hz
- 2) 输出电压：0~16KV连续可调。
- 3) 输出电流：0~60mA
- 4) 输出功率：0~600W（可调节）
- 5) 环境温度：-20 -60
- 6) 相对湿度：<95%
- 7) 工作频率（20-60KHZ）
- 8) 输出短、断路，过流，过温，保护。
- 9) 保险丝规格：10A

六、保护：

- 1,打火保护：当电源在负载上出现高压打火时，该“电源”会切断高压输出，同时红色报警指示灯闪烁。
- 2,短路保护：当负载短路时，该“电源”会自动降低到***小输出功率.短路故障排出后.自动输出正常电压。
- 3,过流保护：当输出功率大于800w时. 输出高压连续打火导致负载过重或连接负载过重时，高压电源自动关闭高压输出，同时红色报警指示灯闪烁。
- 4,过温保护：当电源内部温度超过85 后，电源会关闭高压输出。当温度低于85 后，电源可自动恢复高压输出。

深圳市铭辉拓科技有限公司，专业生产蜂窝式油烟净化器电源及主板的工厂

有需要随时联系！陈莉13713561913（微信同号）