

# WKB-831A许继微机电抗器保护测控装置 原厂现货供应

产品名称	WKB-831A许继微机电抗器保护测控装置 原厂现货供应
公司名称	许昌开能电力技术有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:许继 型号:WKB-831A 产地:河南许昌
公司地址	许昌市瑞祥路5736号
联系电话	0374-2116809 15937438900

## 产品详情

产品名称：WKB-831A微机电抗器保护测控装置

### 1技术指标

#### 1.1额定数据

a.额定电源电压: DC220V或DC110V(订货注明)

b.额定交流数据：交流电压：100/3V，100V

零序电压：100V

交流电流：5A或1A(订货注明)

零序电流：1A

额定频率：50Hz

c.热稳定性：

交流电压回路：长期运行 1.2Un

交流电流回路：长期运行 2In

1s 40In

零序电流回路：长期运行 2A

1s 40A

d.动稳定性：

半周波 100In

1.2装置功耗

a.交流电压回路：每相不大于1VA；

b.交流电流回路：In=5A时每相不大于1VA；In=1A时每相不大于0.5VA；

c.零序电流回路: 不大于0.5VA；

d.电源回路：正常工作时不大于12W；保护动作时不大于15W。

1.3环境条件

a.环境温度：

工作：-25 ~ +55 。

储存：-25 ~ +70 ，相对湿度不大于80%，周围空气中不含有酸性、碱性或其它腐蚀性及爆炸性气体的防雨、防雪的室内；在极限值下不施加激励量，装置不会出现不可逆转的变化，温度恢复后，装置应能正常工作。

b.相对湿度：湿月的月平均大相对湿度为90%，同时该月的月平均低温度为25 且表面不凝露。高温度为+40 时，平均大湿度不超过50%。

c.大气压力：80kPa ~ 110kPa（相对海拔高度2km以下）

典型功能配置

保护功能

比率差动保护

差流速断保护

差流越限告警

TA异常检测

过流保护

零序过压保护

反时限过流保护

过负荷保护

零序过流保护

非电量保护

TV异常检测

控制回路异常告警

弹簧未储能告警

测控功能

遥信采集、装置遥信变位、事故遥信

正常断路器遥控分合

P、Q、IA、IC、Ua、Ub、Uc、f、 $\text{COS } \phi$ 、UAB、UBC、

UCA等模拟量的遥测