

# LED防水应急电源盒防雨消防自动应急装置消防应急照明两用

产品名称	LED防水应急电源盒防雨消防自动应急装置消防应急照明两用
公司名称	深圳市思特佳源科技有限公司
价格	180.00/套
规格参数	思特佳源:STJY STJY:60D 11.1V 广东:深圳
公司地址	深圳市光明新区公明街道办茨田埔恒邦科技园D区三楼
联系电话	0755-27120189 15625207465

## 产品详情

三色指示、检测按钮，绿色-主电/应急、红色-充电、黄色-故障，当应急电源全部正确接线后，接入市电AC，绿色指示灯点亮代表AC输入正常，绿色指示灯不停闪烁表示进入应急状态；红色指示灯点亮代表后备电池组正在充电、电池充满后红色指示灯熄灭；正常情况下黄色指示灯熄灭状态，当黄色指示灯点亮说明应急电源有故障需要排除（后备电池组故障、应急转换电源故障、负载灯具故障）；黑色按钮-应急测试功能，应急开、关功能，应急测试功能：按住黑色按钮键，进入模拟断电应急状态，此时LED负载光源被点亮，其他指示灯不亮，松开黑色按钮，退出模拟断电状态，返回正常工作状态；应急开启功能：当应急电源全部正确接线后，无市电AC输入，静止状态下长按黑色按钮3秒后自动进入应急状态点亮灯具；应急关断功能：在应急状态下因特殊原因可以关断应急照明，长按黑色按钮键3秒关断应急照明，此时灯具熄灭，电源处于无工作状态（无电压电流输出），当市电恢复正常后应急电源自动进入正常工作状态。

5、应急电源设有两种应急模式，应急型：有主电AC时负载LED灯具不亮，主电AC断电时负载LED灯亮；常亮型：有主电AC时负载LED灯亮，主电AC断电时负载LED灯亮（此时由电池供电）；应急状态下，如拔掉电池接线，LED灯熄灭，再接上电池，LED灯也不点亮，需重新接入主电AC激活后才能点亮；

6、应急电源具有自检功能：应急电源投入使用接入主电AC后电源内部计时器开始计时，每间隔3个月能自动由主电状态转入应急状态并持续至放电终止，然后自动恢复到主电AC工作状态，如在正常使用过程中未到3个月主电AC断电转换应急工作或人为控制断电、模拟断电转换应急工作，此时应急电源内部计时器归零重新计时；

7、应急电源根据匹配的后备电池组容量确保安全应急照明时间，根据指定要求可设定0.5-5小时的紧急照明时间,适应不同场合的需要、满足客户的需求；后备电池组及应急电源具备耐高温性能，制作工艺和原材料严格按照ROHS标准，质保二年；电池性能满足国际标准IEC61951-2003，循环寿命

500次以上；

8、 隔离电源，宽电压国际线路，多功能指示及检测装置，多重保护措施，高性能安全可靠；

9、 宽电压启动功能，适用在电压波动较大的特殊场合，优化的启动性能、可与所有功率范围内的LED灯具进行完美的匹配；