

防雷重合闸开关厂家直销 梅州防雷重合闸开关 泰辉

产品名称	防雷重合闸开关厂家直销 梅州防雷重合闸开关 泰辉
公司名称	广州市泰辉电子科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	广州市花都区新华街田美村新村十六巷30号泰悦商务大厦4楼406
联系电话	18027182859

产品详情

广州市泰辉电子科技有限公司，是一家专注于电源智能和无人值守设备产品的设计、研发、生产、销售为一体的高新技术企业；目前主要业务范围含盖了通信、电力、安防、交通、公共设施等电源保护领域。泰辉电子科技一直以来与多所高等院校、科研院所合作，不断壮大自身的力量。公司凭借雄厚的开发实力，将现代微电子技术 with 自动化科技相结合，自主研发了新一代单相自动重合闸用电保护器和三相智能重合闸剩余电流保护器系列产品。

使用漏电保护开关过程中的注意事项：

- 1、漏电保护开关在投入运行后，应自觉建立运行记录并健全相应的管理制度；
- 2、漏电保护开关投入运行后，在通电状态下，每月须按动试验按钮一至二次，检查漏电保护开关动作是否正常、可靠，尤其在雷雨季节应增加试验次数；
- 3、定期分析漏电保护开关的运行情况，及时更换有故障的漏电保护开关；
- 4、漏电保护开关的维修应由专业人员进行，运行中遇有异常现象应找电工处理，以免扩大事故范围；
- 5、雷雨或其他不明原因使漏电保护开关动作后，应作检查分析；
- 6、漏电保护开关动作后，经检查未发现事故原因时，允许试合闸一次，如果再次动作，应查明原因，找出故障，必要时对其进行动作特性试验，不得连续强行送电，除经检查确认为漏电保护开关本身发生故障外，严禁私自撤除漏电保护开关强行送电；
- 7、退出运行的漏电保护开关再次使用前，应按有关部门规定的项目进行动作特性试验；

8、漏电保护开关的动作特性由制造厂整定，按产品说明书使用，使用中不得随意改动；

9、在漏电保护开关的保护范围内发生意外触电事故后，应检查漏电保护开关的动作情况，分析未能起到保护作用的原因，在未调查前应保护好现场，不得拆动漏电保护开关；

10、为检查漏电保护开关在运行中的动作特性及其变化，应定期进行动作特性试验。特性试验项目包括：测试漏电动作电流值、测试漏电不动作电流值、测试分断时间；

11、漏电保护开关进行动作特性试验时，应使用经国家有关部门检测合格的专用测试仪器，严禁利用相线直接接触接地装置的试验办法；

12、使用的漏电保护开关除按漏电保护特性进行定期试验外，对断路器部分应按低压电器有关要求定期检查维护。

13、漏电保护器安装点以后的线路应是对地绝缘的。若对地绝缘降低，漏电电流超过某一定值(通常为15mA左右)时，防雷重合闸开关供应商，保护器便会动作并切断电源。所以要求线路的对地绝缘必须良好，否则将经常发生误动作，防雷重合闸开关厂家直销，影响正常用电。

14、照明以及其他单相用电负荷要均匀分配到三相电源线上。偏差大时要进行调整，力求使各相漏电电流大致相等；当低压线路为埋地线时，三相的长度宜相近。

15、在漏电保护器每次动作后，都要立即查明原因，待排除故障后方能再次投入并恢复送电。严禁强行通电，更不能将其退出运行，以确保用电安全。

16、漏电保护器是用户的资产，漏电保护器使用中用户应加强管理和日常维护，并定期试验，每月在通电状态下按动试验按钮，检查其动作是否可靠，以确保其完好，发现问题要及时处理，不能动作的及时更换。

17、漏电保护器应安装在干燥处，避免雨淋、灰尘和有害气体的侵蚀。可与电度表、保险盒装于同一表箱内，漏电保护器应装于保险盒下方，接线不得颠倒、反接，并应垂直安装，压线螺母要拧紧。

18、漏电保护器经安装检查无误，并操作试验按钮检查动作情况正常，方可投入使用。

19、在潮湿、高温、金属占有系数大的场所及其它导电良好的场所，不得用一台漏电保护器同时保护二台以上的设备（或工具）。

自动重合闸漏电保护器主要是为了更好地保护电路的老化损坏，我们在挑选自动重合闸漏电保护器的时候，一定要具备几个条件，不然对电路的保护不会起到有效作用。

一、不允许任意多次重合

自动重合闸动作次数应符合预先的规定。如一次重合闸就只应重合一次。当重合于永久性故障线而断路器再次跳闸时，自动重合闸就不应再重合。在任何情况（例如，自动重合闸装置本身的元件损坏，继电器拒动等）下，发生永久性故障时都不应使断路器错误地多次重合。因为发生永久性故障时，自动重合闸多次重合，将使系统多次遭受冲击，梅州防雷重合闸开关，还可能会使断路器损坏，从而扩大事故。

二、动作后应能自动复归

当自动重合闸成功动作一次后，应能自动复归，准备好再次动作。对于雷击机会较多的线路，为了发挥自动重合闸的效果，满足这一要求更有必要。

三、动作迅速

在满足故障点去游离（即介质恢复绝缘能力）所需的时间和断路器消弧室和断路器的传动机构准备好再次动作所必须的时间的前提下，自动重合闸装置的动作时间应尽可能短。因为，故障后从断路器断开到自动重合闸发出合闸脉冲的时间愈短，用户的停电的时间就可以相应缩短，从而可以减轻故障对用户用电和系统引起的不稳定带来的不良影响。

广州市泰辉电子科技有限公司，是一家专注于电源智能和无人值守设备产品的设计、研发、生产、销售为一体的高新技术企业；目前主要业务范围含盖了通信、电力、安防、交通、公共设施等电源保护领域。泰辉电子科技一直以来与多所高等院校、科研院所合作，不断壮大自身的力量。公司凭借雄厚的开发实力，将现代微电子技术 with 自动化科技相结合，自主研发了新一代单相自动重合闸用电保护器和三相智能重合闸剩余电流保护器系列产品。

自动重合闸漏电断路器是好的，使用电器时为何老跳闸？这主要要考虑到常见的几个因素：

1、电器设备是不是无线电高频发生源，对于电子式自动重合闸漏电断路器，会在零序电流互感器中感应出电信号，使开关动作。

2、漏电断路器负载侧的开关电器合闸不同步引起。不同步合闸时，首先合闸的一相可能产生足够大的泄漏电流，使开关动作。

3、是不是由于工作零线与保护零线共用且保护零线由断路器的负载侧的零线引出而引起的。漏电断路器的负载侧的零线接地，会使正常的工作电流直接通过保护零线接地而不经过工作零线，使开关漏电保护动作。

速查智能自动重合闸漏电保护器故障点的方法

1、直观巡查法

直观巡查法就是巡视人员针对故障现象进行分析判断，对保护区域包括自动重合闸漏电保护器和被保护的线路设备等进行直观巡视，从而找出故障点。巡视时应着重对线路的转角、分支、交叉跨越等复杂地段和故障易发点进行检查。这种方法简便易行，适用于对明显故障点的查找，如导线断线落地、拉线与导线接触及错误接线等。

2、试送投运法

此法主要查找自动重合闸漏电保护器自身的故障，而非外部故障。具体操作方法是：先切断电源，再将自动重合闸漏电保护器的零序互感器负荷侧引线全部拆除(二级、三级漏电保护器直接将出线拆除即可)，再接通电源，若智能漏电保护器仍然无法投运，则为漏电保护器自身故障，应给予更换或修理。如能正常运行，防雷重合闸开关批发，则保护器并无故障，再查找故障发生在配电盘中还是外线。具体操作方法是：先将各路出线或交流接触器负荷侧切断电源，若不能运行则是配电盘上有故障，应检查各路电气、仪表等设备是否绝缘良好，接线是否正确。如能正常运行，则说明配电盘上无故障。在确认故

障发生在外线上以后，可采用分线排除法查找故障点。

3、分线排除法

当确认故障点发生在外线时，可以按照“先主干、再分支、后末端”的顺序，断开低压电网的各条分支线路，仅对主干线进行试送电，若主干线无故障，那么主干线便能正常运行。然后，再将分支和末端投入运行。哪条线路投入运行时保护器发生动作，故障点就在哪条线路上，就可在此线路上集中查找故障点。

4、数值比较法

数值比较法就是借助仪表对线路或设备进行测量，并把所测的数值与原数值进行比较，从而查出故障点。需要特别指出的是：当线路中性线绝缘下降或设备中性线重复接地，容易引起总保护频繁跳闸，而二级保护器不跳闸。在解决二级保护器跳闸时，不应采取将相线与中性线对调的方法投运二级保护器，应及时将设备重复接地线拆除。

广州市泰辉电子科技有限公司，是一家专注于电源智能和无人值守设备产品的设计、研发、生产、销售为一体的高新技术企业；目前主要业务范围涵盖了通信、电力、安防、交通、公共设施等电源保护领域。泰辉电子科技一直以来与多所高等院校、科研院所合作，不断壮大自身的力量。公司凭借雄厚的开发实力，将现代微电子技术 with 自动化科技相结合，自主研发了新一代单相自动重合闸用电保护器和三相智能重合闸剩余电流保护器系列产品。

光伏小型自动重合闸与自恢复式过欠压保护器的功能区别

1、光伏自动重合闸开关：自动重合闸小型断路器，适用于交流50Hz额定工作电压至400V，额定工作电流至80A的线路中，对线路进行远距离自动合闸、分闸控制分断或者自动信号控制合闸分闸，同时对线路起过载和短路保护的作用，也可以配套失压脱扣器使用达到停电分闸，来电自动合闸的功能。目前，广泛应用于光伏并网交流配电箱中，以及人员难以接近的场合，维护人员不能及时到位的场合、无人值守的场合、供电连续性要求较高的场合。

2、自恢复式过欠压保护器：自恢复式过欠压保护器适用于单相交流电压220V，频率50Hz，额定工作电流60A及以下的用户或负载。作为由中性线故障引起的单相线路过欠电压对单相用电设备的保护。主要用于住宅分户箱进线或需要保护单相用电设备的配电线路的保护。

直流高压发生器的日常保养

- 1.半年更换一次液压油并清洗油箱，用油必须采用推荐的型号；
- 2.天气炎热时经常检查（当油温 45度）冷却装置是否自动启动。（冷却水温必须低于30度）
- 3.在清洗油箱的同时清洗空气滤清器；
- 4.经常检查直流高压发生器的滤油器信号灯，信号灯一亮（同时蜂鸣器会响），立即清洗油过滤器；
- 5.按规定需要给设备机械传动部分各润滑点注油；
- 6.经常观察液体状况，液位接近下限时请及时往油箱里补充推荐使用的液压油；

7.经常检查各处防尘装置，发现破损或连接松动，应及时处理，以防沙尘混入，损坏设备。

防雷重合闸开关厂家直销-梅州防雷重合闸开关-泰辉由广州市泰辉电子科技有限公司提供。广州市泰辉电子科技有限公司（www.thetkj.com）拥有很好的服务和产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是全网商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！