

洛奇蓄电池MPC12-50蓄电池12V50AH 电动叉车

产品名称	洛奇蓄电池MPC12-50蓄电池12V50AH 电动叉车
公司名称	北京华瑞鼎盛科技有限公司
价格	350.00/个
规格参数	品牌:洛奇蓄电池 型号:MPC12-50 产地:广东
公司地址	北京市海淀区海淀南路19号
联系电话	4008526155 13126667835

产品详情

洛奇特点:

- 1.维护简单充电时，电池内部产生的氧气大部分被极板吸收还原成电解液，基本没有电解液减少。
- 2.持液性高电解液被吸收于特殊的隔板中，保持不流动状态，所以即使倒下也可使用。（倒下超过90度以上不能使用）
- 3.安全性能卓越由于极端过充电操作失误引起过多的气体可以放出，防止电池的破裂。
- 4.自放电极小用特殊铅酸合金生产板栅，把自放电控制在小。
- 5.寿命长、经济性好电池的板栅采用耐腐蚀性好的特种铅钙合金，同时采用特殊隔板能保住电解液，再同时用强力压紧正板活性物质，防止脱落，所以是一种寿命长、经济的电池。
- 6.内阻小由于内阻小，大电流放电特性好。
- 7.深放电后有优良的恢复能力万一出现长期放电，只要充分充电，基本不出现容量降低，很快可以恢复。

洛奇蓄电池参数规格如下；

电池型号 额定电压（V） 20小时率容量（AH） 外部尺寸 参考重量 长 宽 高 总高
MPC-12-24 12 24 165 126 175 182
9 MPC-12-38 12 38 197 165 175 182 13.5
MPC-12-40 12 40 197 165 175 182 15
MPC-12-50 12 50 350 166 175 175 17.5
MPC-12-65 12 65 350 166 175 175 20
MPC-12-75 12 75 350 166 175 182 22
MPC-12-100 12 100 407 173 210 236 32
MPC-12-120 12 120 406 174 208 240 36
MPC-12-150 12 150 483 170 241 241 45
MPC-12-180 12 180 530 206 214 244 55
MPC-12-200 12 200 522 224 202 204

蓄電池使用與注意事項：蓄電池荷電出廠，從出廠到安裝使用，電池容量會受到不同程度的損失，若時間較長，在投入使用前應進行補充充電。如果蓄電池儲存期不超過一年，在恒壓2.27V/只的條件下充電5天。如果蓄電池儲存期為1~2年，在恒壓2.33V/只條件下充電5天。蓄電池浮充使用時，應保證每個單體電池的浮充電壓值為2.25~2.30V，如果浮充電壓高於或低於這一範圍，則將會減少電池容量或壽命。當蓄電池浮充運行時，蓄電池單體電池電壓不應低於2.20V，如單體電壓低於2.20V，則需進行均衡充電。均衡充電的方法為：充電電壓2.35V/只，充電時間12小時。蓄電池循環使用時，在放電後採用恒壓限流充電。充電電壓為2.35~2.45V/只，大電流不大於0.25C₁₀。具體充電方法為：先用不大於上述大電流值的電流進行恒流充電，待充電到單體平均電壓升到2.35~2.45V時改用平均單體電壓為2.35~2.45V恒壓充電，直到充電結束。電池循環使用時充電完全的標志：在上述限流恒壓條件下進行充電，其充足電的標志，可以在以下兩條中任選一條作為判斷依據：充電時間18~24小時（非深放電時間可短）。充電末期連續三小時充電電流值不變化。恒壓2.35~2.45V充電的電壓值，是環境溫度為25℃的規定值。當環境溫度高於25℃時，充電電壓要相應降低，防止造成過充電。當環境溫度低於25℃時，充電電壓應提高，以防止充電不足。通常降低或提高的幅度為每變化1℃每個單體增減0.005V。蓄電池放電後應立即再充電，若放電後的蓄電池擱置時間太長，即使再充電也不能恢復其原容量。電池使用時，務必拧紧接線端子的螺栓，以免引起火花及接觸不良。