

KMY3507B机械工业鼠标 触摸板鼠标 防暴防水防尘 下安装方式 键盘定制

| | |
|------|---|
| 产品名称 | KMY3507B机械工业鼠标 触摸板鼠标 防暴防水防尘 下安装方式 键盘定制 |
| 公司名称 | 深圳市凯明杨科技有限公司 |
| 价格 | 400.00/个 |
| 规格参数 | 型号:KMY3507B 尺寸:110*83mm 产地:深圳 |
| 公司地址 | 深圳市福田区沙头街道泰然工业区深业泰然雪松大厦B座14层14A (仅限办公) |
| 联系电话 | 86-075588353457 18825257884 |

产品详情

KMY3507B产品说明书 一、概述: 1.产品型号:

KMY3507B 2.产品尺寸: 110*83mm 3.触摸板尺寸: 60*45mm 二、功能描述: 基本说明

支持All Windows, Linux, Unix, Mac OSX, Vxworks, Android等系统 优质不锈钢拉丝面板

防尘、防水、防暴、防震、防钻、防撬 通过CE、FCC、ROHS认证 物理性能

Ps/2、Rs232、USB(仿真Ps/2) 4×4键盘设计(10数字键、6个功能键) 机械性能

键盘寿命: >2,000,000次每键 按键压力: 3 - 5 N(牛顿) 按键行程: >0.45mm

功耗: <1W(动态), <200mW(静态) 环境适应性 防护级别: IP65静态/IP54动态

工作温度: 0 ~ +45 (可选工业级 -40 ~ +80) 湿度: 30 ~ 90% (正常条件下)

储存温度: -25 ~ +55 湿度: 20 ~ 95% (无凝结露) 大气压力: 60 ~ 106 Kpa 三、使用说明及测试方法:

Ps/2接口产品: 1.将ps/2口接插在PC电脑的键盘口上,为保证可靠运行建议重新启动电脑. 2.在windows中打开记事本. 3.进行按键测试,所按的键值会显示在记事本中(除功能键外). USB接口产品: 1.将

USB接口插在PC电脑的前置或后置USB接口上.(可热插拔) 2.在windows中打开记事本,准备测试. 3.进行

按键测试,所按的键值会显示在记事本中(除功能键外). RS232接口产品:

1.请下载或打开“串口调试助手”工具.

2.设置“串口调试助手”中的波特率等参数,我们的参数配置是9600 N 8 1 3.将PS/2口接

插在PC电脑的键盘或鼠标口取电,将DB9的母头接插在电脑的串口上,所接的串口号要与“串口调试助手

”中所设的串口号一致. 4.点击“串口调试助手”的“打开串口”按钮,准备测试.

5.进行按键测试,所按的键值会显示在串口调试框中. 四、常见故障检测及处理: 故障情况一:按键不响

应 判断处理: 1.检查连接电脑和连接小键盘的各通讯线接口是否松动脱落或断裂.

2.检查按键面板与主控板的连接线是否松动脱落或断裂.

3.检查电脑主机接口是否可靠运行无故障. 4.如其它键正常响应,只有个别键不能响应则按

键有故障,更换按键面板. 故障情况二:按键有蜂鸣,但无键值输出. 判断处理: 1.检查测试接口是否对应,如

PS/2或USB是在记事本里面测试,RS232是在串口调试工具中才能测试. 2.如是RS232串口产品请确认PC电

脑的串口是正常能工作的,并检查波特率等通讯参数是否按要求设置正确,检查串口是否打开. 3.如是PS/2

或USB产品请重新启动电脑再测试. 4.请更换一台PC电脑进行测试.