

上海快速维修西门子6ES7332-5HD01-0AB0

产品名称	上海快速维修西门子6ES7332-5HD01-0AB0
公司名称	上海龙锡机电设备中心
价格	300.00/台
规格参数	西门子:6ES7332-5HD0 产地:德国
公司地址	上海市松江区强业路951弄B205
联系电话	13621872316 13621872316

产品详情

型号

6ES7332-5HD01-0AB0

电源电压：负载电压L+

额定值(DC)24V

反极性保护

24V

是

输入电流：从负载电压L+（空载），最大

240mA

从背板总线5VDC，最大

60mA

典型功耗

3W

模拟量输出点数

4

电压输出，具有短路保护功能

是

电压输出，短路电流，最大

25mA

电流输出，空载电压，最大

8V

电压输出范围

0 ~ 10V

1 ~ 5V

-10 ~ +10V

电流输出范围

0 ~ 20mA

-20 ~ +20mA

4 ~ 20mA

负载阻抗（在输出的额定范围内）

电压输出时，最小

电压输出时，最大容性负载

电流输出时，最大

电流输出时，最大感性负载

1k

1 μ F

500

10mH

屏蔽电缆的最大长度

200m

模拟值生成：每个通道的积分和转换时间/精度

超限精度（包括符号位），最大

转换时间（每通道）

12bit; $\pm 10V$, $\pm 20mA$, 4mA至20mA , 1V至5V : 11位+符号 ; 0V至10V , 0mA至20mA : 12位 ;

0.8ms

稳定时间

阻性负载

容性负载

感性负载

0.2ms

3.3ms

0.5ms;0.5ms(1mH) ; 3.3ms(10mH)

误差/准确度在整个温度范围内运行极限

电压，相对于输出范围

电流，相对于输出范围

0.5%

0.6%

基本误差限值（25 ° C时的操作极限）

0.4%

诊断功能

可连接替换值

;可参数化

;可参数化

诊断报警

诊断信息可读

诊断显示LED：累积故障SF（红色）

模拟输出电位隔离:在通道和背板总线之间

电流隔离模拟量输出

通道和背板总线间

绝缘测试，使用

DC500V

需要的前置插头

20针

外形尺寸（宽度 × 高度 × 深度）mm

40 × 125 × 117

约重

220g

选型指南 SelectionData