

燃信热能供应便携式高能点火器 便携式锅炉点火装置

产品名称	燃信热能供应便携式高能点火器 便携式锅炉点火装置
公司名称	西安燃信热能工程技术有限公司
价格	18.00/1
规格参数	品牌:燃信热能 型号:RXND-12 产地:西安
公司地址	陕西省西安市雁塔区建工路8号恒升商住大厦15楼1506室（注册地址）
联系电话	18682905596

产品详情

燃信热能供应便携式高能点火器 便携式锅炉点火装置

一、便携式高能点火器产品简介：

RXND-12便携式高能点火器 属可充电便携式点火装置，不需要增加电源供电，并且体积小、点火能量大、使用寿命长、携带方便、输出点火能量高、点火频率快等特点，已广泛用于石油、化工、冶金、玻璃、陶瓷等行业。

二、便携式高能点火器主要技术参数：

- 1.电池：12VDC 4.5Ah
- 2.充电时间：4h
- 3.持续点火累计时间(电池充满)：2h
- 4.点火能量：12J
- 5.火花放电频率6~12次/s
- 6.外形尺寸：250mm × 140mm × 135mm
- 7.点火专用电缆：可根据用户要求订做
- 8.点火杆：点火杆前端材料为2520高温合金，最高瞬时耐温1300℃，常规点火杆外径

16，特殊情况点火杆外径，长度，连接方式，可根据用户要求定做。

三、便携式高能点火器面板说明：

面板共有三个指示灯：

- 1、点火指示灯：点火实时指示
- 2、充电指示灯：连接智能充电器进行充电时亮
- 3、低电指示灯：打火过程中内部电池电压过低时亮

另外还有高压输出接头，智能充电器插口，点火扭子开关

四、便携式高能点火器使用方法：

- 1、正确连接便携式高能点火器、高压电缆和点火枪，否则将可能出现高压漏电打火，使人身、设备遭到损害。
- 2、将点火开关置于点火位置，点火装置开始工作，同时点火指示灯闪亮，显示点火。
- 3、点火完毕，将点火开关置于点火关位置即可，此时可通过充电插口连接智能充电器进行充电，充电指示灯亮；当智能充电器的指示灯由红变绿时，机内电池就已充足。