

# YBZD变电站（工厂）YBZD变电站 报价

产品名称	YBZD变电站（工厂）YBZD变电站 报价
公司名称	江西明正变电设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	江西省抚州市崇仁县工业园区C区
联系电话	13178640921

## 产品详情

明正电气告诉你S-D-11地下变压器。分接档位示意图

若当地电网电压为10kV，则分接片应接3-4档，

当输入电压偏高（10500V）时，在确保高压断电情况下，将分接片的连接片往上接，

当输入电压偏低（9500V）时，YBZD变电站（地下），在确保高压断电情况下，将分接片的连接片往下接，

2、变压器应在空载时合闸投运，合闸涌流峰值可达10倍额定电流，对变压器的电流速动保护设定值应大于涌流峰值。

3、变压器投入运行后，所带负荷应由轻到重，且检查产品有无异响，切忌盲目一次大负载投入。

干式变压器冷却风机置于变压器线圈下部两侧，将冷风直接吹进变压器的线圈高、低压冷却风道，散热效果明显，可保障变压器的正常运行并延长其使用寿命。（风机开、停及变压器的超温报警、超温跳闸等功能有温控装置提供）。

1. 变压器投入运行前，必须对变压器室的接地系统进行认真的检查。

2. 变压器外壳的门要关好，以确保用电安全。

3. 变压器室要有防小动物进入的措施，以免发生意外事故。

4. 工作人员进入变压器室一定要穿绝缘鞋。注意与带电部分的安全距离，不要触摸变压器。

5. 如发现变压器噪声突然增大，应立即注意变压器的负荷情况和电网电压情况，YBZD变电站，加强观察变压器的温度变化，景观#YBZD变电站，要及时与有关人员联系获取咨询。

6. 变压器隔3~5年应检查一次，此时也可以做一些预防性试验。
7. 变压器的安装、试验、操作和维护必须由专业人员承担。

明正电气埋地式箱变，10kv系列变压器。

基本参数及主要技术性能指标 basic parameters and main technical performance indexe

YB-D系列埋地式箱式变电站技术参数表(表1)

Table for Technical Parameters of YB-D Series Buried Box-type Transformer Substation (Table

序号N 项目om

额定电压 10、6

Rated voltage

voltage side

2 工作电压 g voltage

3 定率 led frequency H

额定容量

Rated capacity KVA 00、1000、1250、1600

定短时工频耐受电压 Rated short-duration power-frequency withstand voltage  
35KV/5KV、1min , 25KV/5KV、1mi

额定雷电冲击耐受电压 Lightning impulse withstand voltage test 75、60

低压电气元件工频耐压 Power frequency withstand voltage of low voltage electrical compon 2.5KV/1min

hort-time withstand current of high voltage load switch 20KA/2S、12.5/2S

高压负荷开关额定峰值耐受电流 50、31.5

Rated peak-value withstand current of high voltage

10插入式熔断器断电流 plug-in fuse protector of breaking current 2

调压方式 无励磁调压 $\pm 2 \times 2.5\%$ 或 $\pm 5\%$

lation mode

变压器:1P65 , YBZD变电站(工厂) , 低压柜:IP33

rotection grade

高压进出线方式

High-voltage incoming and outgoing line way

高压配电方案 环网、终端。

查看——图片。

执行标准

GB/T 17467-2010箱式变电站标准

GB/T15231.1—15231.2008;《玻璃纤维增强水泥性能试验方法》 ; GB/10294-2008/ISO.8302 : 1991;《绝缘材料稳态热阻及有关特性测定防护热板法》 ;

GB/T50082--2009;《普通混凝土长期性能和耐久性能试验方法标准》

2.2使用条件

正常使用条件

a) 海拔高度

海拔高度不超过1000m

b) 环境温度

温度+40

高低温度-30

c)相对湿度

在25 时 , 空气相对湿度不超过95% , 月平均不超过90%

d)安装环境

安装环境应无明显污移、、腐蚀性气体和粉尘。安装场所应无剧烈震动冲击和不能安放在地势低洼处。

特殊使用条件

除上述正常使用条件外的其它使用条件按GB1094.1、 GB/T11022、 GB/T1404B.1和GB7251.1的规定。

YBZD变电站(工厂) -YBZD变电站-报价(查看)由江西明正变电设备有限公司提供。 “ 生产,销售电力变

压器,高低压成套设备,”就选江西明正变电设备有限公司(www.mzdqgroup.com),公司位于:江西省抚州市崇仁县工业园区C区,多年来,明正变压器坚持为客户提供好的服务,联系人:杨经理。欢迎广大新老客户来电,来函,亲临指导,洽谈业务。明正变压器期待成为您的长期合作伙伴!