

7千瓦三相柴油发电机组

产品名称	7千瓦三相柴油发电机组
公司名称	上海睫曼电力设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J2767室
联系电话	021-51987463 18616886036

产品详情

7千瓦三相柴油发电机组静音柴油发电机组火花塞检查和处理分三步：

1步：检查火花塞的积碳。如果有积碳，请用铜刷。

第2步：检查火花塞的间隙。标准差距为0.7-0.8MM，大约有三张名片。如果差距不正确，请调整并且可以。

第3步：检查火花塞的点火性能。强烈的蓝色火花使火花更好。

可以通过观察火花塞的状况来判断发动机的性能。发动机停止后，立即取下火花塞，观察点火区域附近的绝缘情况。如果是棕色或浅灰色，可以证明火花塞状况良好。

长时间使用后，电极边缘会磨损。由于静音柴油发电机火花塞在电极的边缘处点燃，随着电极边缘的锐度减小，火花塞的性能将降低。观察火花塞边缘的状况。

产品型号：GT-790TSI

发电机参数

额定功率KW 7

备用功率KW 7.5

额定频率HZ 50

额定电压V 220/380

启动方式 电启动

机构类型 静音款（带四轮子）

功率因素 0.8/0.9/1.0

相数 单/三相

燃油型号# 0#、-10#柴油

直流输出（V-A） 12-8.3

电机类型 励磁电机

机器油耗G/KW.H 200（满载）

工作时间H 12

消声装置 消音装置

柴油发动机参数

发动机品牌 欧洲狮

发动机型号 OU-192TSI

冷却方式 空气冷却

额定转速r/min 3000

燃烧系统及缸体结构 单缸、直喷、风冷、发动机

进气方式 自然吸气

控制装置 ECU

油箱容量L 20

机油容量L 1.65

过载能力% 100

调速方式 自动调速

机器配置 标准

绝缘等级 F

连接方式 锥度轴刚性连接

整体外形及重量噪音

尺寸（不带轮子）

长mm 920

宽mm 540

高mm 705

整机净重KG 170

7m/db(A)3000rpm(min-1) 58-72

标准配置：

燃油表、机器油耗、自动电磁控油装置、保护装置

输出指示灯、电压表、过热保护、启动蓄电池及连接电缆

选装配置：

工业消音装置、遥控启动、自适应高原用增压器、ATS自动切换装置

7千瓦三相柴油发电机组静音柴油发电机并联的条件是什么？

在每次使用静音柴油发电机之前，应进行以下检查，以确保安静和正常使用静音柴油发电机。

- 1.检查油箱中的柴油是否充足。
- 2.检查油路断路器和输油管路是否漏油。
- 3.检查油位是否在油量表栅格之间。
- 4.观察油品质量并确定是否需要更换。
- 5.检查启动电池电压是否高于12V，并观察电池外观是否损坏或是否泄漏。
- 6.如果静音柴油发电机长时间不使用（过一个月），电池将因自放电而耗尽。请使用外部充电器为电池充电。