

家用小型7kw静音柴油发电机

产品名称	家用小型7kw静音柴油发电机
公司名称	上海欧鲍实业有限公司
价格	1.00/台
规格参数	品牌:大泽动力 型号:TO7900ET-J 产地:上海
公司地址	上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J1497室
联系电话	021-51987644 13020198138

产品详情

家用小型7kw静音柴油发电机

- 仔细查看发电机内部，不得有杂物存在，防止落入螺钉，工具、抹布等异物。
- 用大约两个大气压的干燥压缩空气或皮老虎清除发电机各部分的灰尘。为避免损坏线圈，不得使用金属吹管。
- 检查发电机轴承的润滑情况。润滑油和润滑脂的质量与数量必须符合维护要求的规定。
- 检查发电机与其原动机的连接情况是否良好。同时检查两机的轴线是否在同一直线上。
- 检查转子是否灵活，同时检查轴承质量。
- 清洁集电环。
- 检查电刷装置；电刷压力为14.7—19.6kPa。
- 测量绝缘电阻，用500V兆欧表测量不得小于0.5M欧。

家用小型7kw静音柴油发电机主要由机、发电机和控制系统组成，机和发电机有两种连接方式，一为柔性连接，即用联轴器把两部分对接起来，二为刚性连接，用高强度螺栓将发电机钢性连接片和机飞轮盘连接而成，目前使用刚性连接比较多一些，机和发电机连接好后安装在公共底架上，然后配上各种传感器，如水温传感器，通过这些传感器，把机的运行状态显示给操作员，而且有了这些传感器，就可以设定一个上限，当达到或过这个限定值时控制系统会预先报警，这个时候如果操作员没有采取措施，控制系统会自动将机组停掉，发电机组就是采取这种方式起自我保护作用的。传感器起接收和反馈各种信息的作用，真正显示这些数据和执行保护功能的是机组本身的控制系统。

**** , 无差价！只推荐适合您的机器！

整机参数如下：

.....工作时间：8-12H

.....7米噪音：65-73

.....燃油表：有

.....整机超载保护:有

.....自动过载保护：有

.....电压表：有

.....输出指示灯：有

.....机器重量：178kg

.....外形尺寸：950*570*770mm

发电机组详细参数如下：

.....型 号：TO7900ET-J

.....额定功率：7KW

.....备用功率：7.2KW

.....额定频率：50HZ

.....额定电压：220V/380V

.....结构类型：静音式

.....功率因素：1.0

.....相 数：单相/三相

.....直流输出：12-8.3 (V-A)

发动机详细参数如下：

.....绝缘等级：F

.....启动方式：电启动

.....燃油型号：0#或-10#柴油

.....调速方式：自动调速

.....发动机品牌：大泽动力

.....冷却方式：空气冷却

.....额定转速：3000r/min

.....缸体结构：单缸、四冲程

.....燃烧系统：直喷式

.....控制装置：ECU

.....消音装置：工业消音装置

.....发动机型号 TO190F

.....耗油量: 205g/kw.h

.....油箱容积：15L

.....机油容积：1.65L

.....过载能力：110%/1h

.....缸径*行程：80*75mm

.....发动机功率：16HP

.....压缩比：19:1

发电机组标准配置如下：

电压、电流、频率、机器运行指示、冷却风扇、安全保护装置：

启动蓄电池及蓄电池启动连接电缆；

工业标准消音装置，比其他品牌降低20%

自选配件（费用另计）

ATS自动切换装置 远程遥控启动

特殊改装-车载版本（双层消音）

定制版本-车载版本（双层消音）

执行标准：****认证ISO9001：2000

行业执行标准GB/T2820.1997

