

# 燃信热能RXGD-05高能点火器的使用环境及价格

|      |                                    |
|------|------------------------------------|
| 产品名称 | 燃信热能RXGD-05高能点火器的使用环境及价格           |
| 公司名称 | 西安燃信热能工程技术有限公司                     |
| 价格   | 12.00/台                            |
| 规格参数 | 品牌:燃信热能<br>型号:RXGD-05<br>火花能量:5J   |
| 公司地址 | 陕西省西安市雁塔区建工路8号恒升商住大厦15楼1506室（注册地址） |
| 联系电话 | 18682905596                        |

## 产品详情

### 燃信热能RXGD-05高能点火器的使用环境及价格

RXGD-05高能点火器，主要用于燃气、燃油工业燃烧器、地面火炬系统的自动点火，具有点火可靠、寿命长等优点，发火端耐高温、抗结焦，具有自净能力。

#### 一、RXGD-05高能点火器技术参数

- 1、电源电压：AC 220V  $\pm$  10% 50/60HZ
- 2、适应燃料：燃气、轻油、重油
- 3、点火端最高瞬时耐温：1300
- 4、点火频率：6~12次/S
- 5、火花能量：5J

#### 二、RXGD-05高能点火器壳体

- 1、材料：金属箱体
- 2、体积：长 $\times$ 宽 $\times$ 高 = 230 $\times$ 150 $\times$ 100mm

- 3、安装孔：3 $\times$  8

三、RXGD-05高能点火器点火杆及点火电缆

- 1、点火杆前端材料2520高温合金；semicond高温材料。
- 2、常规点火杆外径 16，安装螺纹M18 $\times$ 1.5，特殊情况点火杆外径，长度，连接方式，可根据用户要求定做。

- 3、点火电缆为专用点火电缆，长度根据用户要求供应。

五、安装及接线 1、（1）使用场合为燃烧器，在燃烧器上开有  $\phi 16.5$ 的孔并加工成M18×1.5的安装螺纹，将点火杆拧入即可，点火杆发火端安装在喷油（气）嘴前30~50mm处。

（2）使用场合为放散火炬，则需要将点火杆用专用点火杆卡子固定，点火杆发火端距离放散口上100-200mm处。本点火杆为一新型结构点火杆，不需调整放电距离。 2、该系列点火装置由点火器箱体，专用点火电缆和点火杆三部分组成。安装时将点火装置箱体和点火杆用专用点火电缆连接即可，电源220V.AC。