

PID调节器批发 东莞东城锐恒仪表

产品名称	PID调节器批发 东莞东城锐恒仪表
公司名称	东莞市东城锐恒仪表设备经营部
价格	189.00/个
规格参数	1:2 3:4 东莞:5
公司地址	中国广东东莞市东莞市东城区东莞赛格电子市场1M079铺
联系电话	86-076922324639 18316835301

产品详情

产品名称：PID调节器（160X80）

产品型号：XMT628

点击次数：537次

产品信息：一、主要功能

热电阻、热电偶、模拟量等19种信号自由输入，显示量程自由设定。

精确调整零点，在0~60 范围内热电偶自动冷端补偿 采用WATCHDOG电路、软件陷阱与冗余、掉电保护、数字滤波等技术，使仪表的整体抗干扰能力大大提高 采用智能控制理论和传统PID控制相结合的方式，具备高精度的自整定功能，使控制过程具有响应快、超调小、稳态精度高等优点，对常规PID难以控制的大滞后对象有明显的控制效果。 输出接口采用模块化设计，功能配置方便灵活。

新增多种故障控制策略，使过程控制更加安全

报警继电器上电抑制功能，可消除仪表在上电时继电器的扰动

具有自动转手动无扰切换 具有PID上电缓启动功能二、技术指标

工作电源：AC20-260V/DC20-360V 基本误差：0.2%FS±1个字

显示方式：双排满四位LED数码管显示 采样速率：5次/秒 显示周期：0.6秒

馈电输出：DC24V（30mA） 主控输出：（1）继电器触点输出（2）固态继电器触发电平输出（3）4~20mA、0~10mA、0~20mA/1~5V、0~5V、0~10V模拟量输出

输出容量：（1）继电器触点容量：AC250V/3A、DC24V 5A（阻性负载），寿命：100000次

（2）固态继电器触发信号：输出电压 $12 \pm 3V$ ；输出电流30mA 通讯输出：接口方式为光电隔离主从异步串行RS=485通讯接口，波特率1200~9600bps

使用环境：0~60 ，湿度 85%RH无腐蚀性环境 数码管显示：上排0.56英寸（红）下排0.36英寸（绿）外型尺寸：160×80×80（mm）（横）开孔尺寸：152×76（mm）

三、XMT628智能PID调节仪其中变送，通讯为可选功能，订货时须明确注明四、只有主控为SSR或继电器输出时才可以加选变送功能

东莞市东城锐恒仪表设备经营部致力于工业自动化仪表的推广与应用，主要经营——各种工控仪表、电工仪表、双回路控制仪、传感器、固态继电器，供应全系列的温控器、转速表、计米器、太阳能温差控制器、变频恒压供水、电压表、电流表、固态继电器、接近开关满足客户的不同需要。

更多资讯：<http://www.victor-elec.com/>