

# IP网络吸顶喇叭 POE供电IP网络有源天花喇叭

产品名称	IP网络吸顶喇叭 POE供电IP网络有源天花喇叭
公司名称	深圳市鼎尊时代科技有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:chndzpa 型号:CS-810 产地:广东
公司地址	广州白云
联系电话	15818722296

## 产品详情

IP网络吸顶喇叭，IP网络有源天花喇叭报价，IP网络吸顶音响厂家

IP网络吸顶喇叭，IP网络天花吸顶喇叭 IP网络吸顶音响生产厂家

IP网络吸顶天花喇叭--吸顶天花喇叭扬声器

吸顶天花喇叭扬声器安装方法与布线需知，可供项目工程客户提供参考

1、喇叭线路布设跟电工布线一起做，但喇叭线是弱电，应该跟电工的强电（AC220V）不要靠得太近，穿PVC管的话，距离20厘米就可以了，出于安装和干扰等因素都因该这样做，但总的走线路因该尽量跟随电工布置的强电或弱电路线，不显的杂乱，以后检修也方便，因为电工布线一般会留检修口的，喇叭线要与其他线路有所区别，不要到以后检修的时候都不知道哪一根是喇叭线。

喇叭线路的PVC管可以固定在天花板的吊筋上，还有一点需要跟电工配合的是，喇叭点的位置在实际施工过程中还需要考虑到各种灯的位置，消防喷头的位置，空调出风口，以及天花板封顶的造型等，假如你的喇叭安装位置跟灯位重复，或着设计在空调出风口，总不好，还影响美观。喇叭线穿PVC管，我们要求PVC管不使用弯头，而是使用弹簧打弯，保证每一根管子里面的线从接线盒处都可以自由抽动，主要是保证以后维修和换线、穿线。

2、喇叭开孔的注意事项，使用专用开孔器，不要破坏天花板，尤其是石膏吊顶的天花板。开孔直径按照各喇叭规定的开空尺寸，实际施工中，可以稍微大一点点，这样安装和取出更容易，尤其是石膏天花板，喇叭安装的很紧的话，要取下的时候很容易破坏石膏板。

3、吸顶喇叭吸顶音箱天花喇叭安装方法，等油漆工完成油漆以后，小心的安装上去，通常电工也是这个时候安装各种灯的。总之这些过程都需要跟现场的其他工种配合好，不能只顾及自己的进度，要经常跟

他们沟通、学习。

IP网络吸顶喇叭，IP网络天花喇叭咨询热线

IP网络吸顶天花喇叭--吸顶天花喇叭扬声器

IP网络吸顶喇叭，IP网络天花喇叭IP网络吸顶天花喇叭产品特点：

单向终端，数字解码终端与天花喇叭一体，功率为2\*6W，POE供电，只需连接一条网线，无须外接电源，布线简单。

兼容外部DC12V供电，当没有POE供电环境时，可以使用外部电源供电。

IP网络吸顶天花喇叭功能描述

支持网络实时播放；

支持网络定时播放；

支持单播、组播功能；

支持被寻呼，可接收系统中其他终端发起的广播；

支持终端程序远程在线升级；

支持跨网段和跨路由，作为广域网的Internet终端，支持DHCP；

支持网络环境自适应，当网络情况比较差的时候，可启动缓冲和丢包重传；

扩展接口，即短路输入、可控5V/6mA的电源输出接口，可以扩展为一键呼叫及呼叫状态指示功能。

IP网络吸顶天花喇叭技术参数

网络接口：标准RJ45

电源：DC 12V或POE供电

功放额定功率：2\*10W（4）

频率响应：80Hz～18KHz（+1dB/-3dB）

信噪比：75dB

总谐波失真：0.3%(@1W)

POE标准：支持IEEE802.3af和IEEE 802.3at

支持协议：ARP、UDP、TCP/IP、ICMP、IGMP(组播)

音频位率：8Kbps ~ 320Kbps自适应

尺寸：200mm\*100mm

开孔尺寸：直径160mm

重量：0.6kg