

HZ-896数显振动变送器

产品名称	HZ-896数显振动变送器
公司名称	上仪振动仪表（苏州）有限公司
价格	980.00/个
规格参数	品牌:上仪振动仪表 型号:HZ-896 产地:国内
公司地址	江苏省苏州市昆山市
联系电话	0512-55278865 18921988865

产品详情

HZ-896数显振动变送器技术标准： 响应频率：4.5HZ—1000HZ (垂直，水平)

10HZ---1000HZ (通用，垂直或水平) 量程范围：0—50mm/s

智能可调（按键或者HART手操器调整）0—500um

智能可调（按键或者HART手操器调整） 供电电压：DC 12 ~ 36V

输出方式：两线制 过载电流： 50mA（过热或短路保护） 负载电阻：500 欧姆 H

ART功能：过程变量、模拟输出、模拟量程下限、模拟量程上限、传感器量程下限、传感器量程上限、阻尼模拟量程等 工作温度：-40~85 （液晶工作极限温度85 ）

安装方式：垂直，水平，通用。 重量：350克（不锈钢外壳可选） 外形尺寸： 58

mm × 110mm（液晶显示）：HZ-896数显振动变送器 DDLL - 00 - 12 - 12-

11技术选型：A 安装方式 01 垂直 02 水平 03 通用B 量程01 0—10mm/s 02 0—20mm/s 03

0—30mm/s 以此类推02.0-100um; 0-200um ; C 安装螺纹01 M10*1.5 02 M10*1 03 M8*0.75

或订制D 延伸电缆01 1 米 02 2米 03 3米F 可选项系列01 4-20mA输出。02.电压DC

0—5V输出