

## 400A柴油发电电焊机电启动

产品名称	400A柴油发电电焊机电启动
公司名称	上海闪威实业有限公司
价格	.00/台
规格参数	品牌:美国闪威 型号:SW400ACY
公司地址	上海市嘉定区外冈镇宝钱公路5000弄
联系电话	15921658500 15921658500

## 产品详情

400A柴油发电电焊机电启动

设备品名：400A柴油发电电焊机

机组型号：SW400ACY

发电机组主要参数

额定输出：10KW

后备输出：12.5KW

动力主要参数

动 力：四冲程

缸 数：四缸

动力配置：

动力型号：SW2V870动力

油 箱：50L

工作时间：不断油可连续工作

输出电压：220V/230V/380V/400V

功率因数：1 ( cos )

相 数：单相/三相

直 流：12V/8.3A

频 率：50HZ

冷却方式：水风双冷

启动方式：电启动

电压波动：自动调节AVR

油 耗：225g/kw.h

结构类型：低噪音密封静音式

电焊机主要资料

电流调节：50-400A(密控微调)

空载电压：70V

工作电压：25-38V

焊 条：2.5-8.0

整机重量：650KG/千克

整机尺寸：长2010×宽860×高1080 ( mm )

整机机组组成部分：

1) 柴油机

2) 发电机

3) 电焊机

4) 氩弧焊

5) 油箱

6) 静音密封箱

7) LED控制屏

控制屏：

该控制屏为普通一体式LED控制屏。并带有电压、电流、频率、输出功率、油压显示，柴油机具低油压

、超速、过载、停机保护等功能。

整机设备随机附件：

随机小配件、三年易损配件、合格证、维修卡、电瓶及连接线一套、安装小工具包、维修工具箱、使用说明书与设备保养使用注意资料各壹套。

400A柴油发电电焊机|发电电焊一体机资讯信息

启动方式

电启动

整机机组组成部分

柴油机、发电机、电焊机、油箱

产品性能

常态焊接,2.5-3.2-4.0-5.0-6.0-7.0-8.0毫米直径焊条，各种规格焊条

2、发电额定输出：10KW，后备输出功率：12.5KW

400A柴油发电电焊机电启动

发电电焊机的拖动原理是燃油动力机带动弧焊发电机，消耗的是燃油，发出的也是符合弧接工艺要求的弧焊电源。有交流弧焊电源的，也有直流弧焊电源的，发出是就是直流弧焊电源。正因为发电电焊机消耗的是燃油，所以发电电焊机是不用电的电焊机，是一款应急弧焊机，适用于野外无电地区的建设工程上。为了在无电区建设工程中也能使用电动工具，发电电焊机还增设了辅助发电部份，提供5KW交流230V/50HZ的电源。所以发电电焊机也叫发电电焊两用机。便携式250A汽油发电电焊机，可以焊接碱性焊条。