

山特3C20KS ups不间断电源SANTAK CASTLE

产品名称	山特3C20KS ups不间断电源SANTAK CASTLE
公司名称	北京市信诺盛源科技有限公司
价格	10.00/台
规格参数	品牌:SANTAK 型号:3C20KS 产地:广东
公司地址	北京市回龙观镇建材城西路87号2号楼13层1单元1337
联系电话	18610898779 18610898779

产品详情

深圳山特3C20KS 20KVA 16KW 在线式高频塔式机 三进单出 直流电压384Vdc

N+1并联冗余功能

小型化的设计

应用了控制技术，大大提高了功率因数，体积小，重量轻。

在线维修设计

直流启动功能，让您在没有市电供应的情况下，也能使用UPS。

优异的技术指标接近1的输入功率因素，大幅度的减少了对市电电网的污染。

接近90%的满载运转效率，有效的为您节省电费支出。

大的抗干扰能力，符合EC61000-4对手抗电磁干扰的要求

技术参数

型号*

3C10K(S)

3C15K(S)

3C20KS

相位

三进单出

容量

10000VA/8000 W

15000VA/12000 W

20000VA/16000 W

输入

电压范围

低电压转换

176VAC (同相电压) $\pm 3\%$ 于99%负载 ; 110VAC (同相电压) $\pm 3\%$ 于50%负载

低电压恢复

186VAC (同相电压) $\pm 3\%$ 于99%负载 ; 120VAC (同相电压) $\pm 3\%$ 于50%负载

高电压转换

300VAC (同相电压) $\pm 3\%$

高电压恢复

290VAC (同相电压) $\pm 3\%$

频率范围

46Hz ~ 54 Hz 或 56 Hz ~ 64 Hz

功率因数

0.99 @ 99%负载

输出

输出电压

208/220/230/240VAC

电压范围(电池模式)

± 1%

频率范围(同步校正范围)

46Hz ~ 54 Hz 或56Hz ~ 64 Hz

频率范围 (电池模式)

50 Hz ± 0.1 Hz 或 60Hz ± 0.1 Hz

谐波失真

2% THD(线性负载) ; 5% THD(非线性负载)

转换时间

交流到直流

0 ms

逆变到旁路

波形 (电池模式)

纯正弦波

效率

市电模式

89%

电池模式

86%

电池

长效机

电池型号

取决于申请商

大充电电流

4.0A

8.0A

电池电压

192V常规，240V定做

显示说明

LCD或LED显示

负载大小、电池容量、市电模式、电池模式、旁路模式、故障指示

警告声音

每4秒响一声

电池电量低

每1秒响一声

过载

每0.5秒响一声

错误

连续鸣响

物理性能

标准型号

尺寸，深x宽x高（mm）

592x250x576

815x250x826

无

净重（kgs）

10

15

164

长效型号

28

40

使用环境

湿度

0-95% RH @ 0-40 ° C (不结露)

噪音

小于55 dBA @ 1 Meter

小于60 dBA @ 1 Meter

控制管理

Smart RS-232 / 可选USB

支持Windows 2000/2003/XP/Vista/2008, Windows 7/8, Linux, Unix, and MAC

可选SNMP

电源管理支持SNMP管理与网络管理