

一次消谐装置-保定众达电气

产品名称	一次消谐装置-保定众达电气
公司名称	保定众达电气有限公司
价格	900.00/个
规格参数	ZD-LXQ:10KV 35KV
公司地址	保定市翠园街723号
联系电话	0312-3110565 15512283060

产品详情

一、概述 LXQ、RXQ系列6~35KV一次消谐器是保定众达电气有限公司专为保护电压互感器谐振而开发的高新产品.用于6-35KV中性点不接地系统,串联于电压互感器与中性点之间.可以限制铁磁谐振引起的过电压,可以限制单相接地或电弧接地时流过高压互感器的过电流.采用大容量非线性电阻片组成,具有散热性能好、体积小、热容量大等特点,能适用于各种电压互感器.二、型号说明 三、适用条件: 1、适用于户内及户外,环境温度-40 ~ +60 ;2、系统频率: 50Hz,60Hz;3、海拔高度不大于3500m;4、大气中无严重污秽及侵蚀性介质的场所;5、串接于交流6~35KV非有效接地系统PT一次绕组中性点与地之间,在一个系统中接有多台电压互感器时,应每台互感器的三相高压绕组中性点装一台消谐器,才能有效地限制弧光接地过电压和消除铁磁谐振.四、用户需知: 1、消谐器在运输、储存、开箱和安装时,应避免外力冲击或碰撞.安装使用前,应放在清洁干燥的房间内,不要受腐蚀性气体或液体浸蚀.2、消谐器在投入运行前或运行1-2年后,应做预防试验.3、在日常运行中,由于单项接地或负载不对称等其它原因造成三项电压不对称,这时消谐器上有一定电压,运行人员勿直接接触.五、技术指标

消谐器 型号	系统电压(KV)	直流15mA残压 (KV)	热容量 50Hz 250mA,10分钟	50Hz 20mA,2小时	高度	备注
LXQ,RXQ-6	6	1.45-1.72	正常		162	6KV电压互感器
LXQ,RXQ-10	10	10KV电压互感器				
LXQ,RXQ-35	35	2.20-2.65	228	35KV电压互感器		