

三进单出20KVA变频电源|20KW变频稳压电源

产品名称	三进单出20KVA变频电源 20KW变频稳压电源
公司名称	深圳市华鑫泰电气有限公司
价格	1.00/台
规格参数	品牌:华鑫泰 型号:HXT-53120 产地:深圳
公司地址	深圳市龙华区民治街道第五工业区二区16号
联系电话	0755-23766021 15817232345

产品详情

三进单出20KVA变频电源|20KW变频稳压电源产品介绍：

华鑫泰电气以“品质第一，服务至上”为我们的服务宗旨。深圳市华鑫泰电气有限公司是一家专业生产变频稳压电源电气设备的高新技术型企业，公司专业从事交流变频电源、变频稳压电源、变压变频电源、调压调频电源、稳压稳频电源、60HZ变频电源、400HZ中频电源等各种老化测试电源的研发、生产、销售、维护等。

1.单进单出变频电源容量（500VA-800KVA）输出电压低档0-150V高档0-300V输出频率50HZ|60HZ、40-499.9HZ

2.三进三出变频电源容量（3KVA-2000KVA）输出电压低档0-260V高档0-520V输出频率50HZ|60HZ、40-499.9HZ

3.三进单出变频电源容量（5KVA-1000KVA）输出电压低档0-150V高档0-300V输出频率50HZ|60HZ、40-499.9HZ

4.单进三出变频电源容量（3KVA-300KVA）
输出电压低档0-260V高档0-520V输出频率50HZ|60HZ、40-499.9HZ

其它规格支持定制（频率5HZ-2000HZ、电压0-2000V、容量500VA-2000KVA、产品协商定制

三进单出20KVA变频电源|20KW变频稳压电源产品特点：

1.单片机数字控制，纯正弦波输出，保护功能齐全

- 2.用霍尔传感器，合理控制输入输出工作电流
- 3.日本三菱功率模块，逆变输出全桥稳定、平衡
- 4.LED高清数码显示，一目了然，便于生产测试
- 5.超载能力强，瞬间可承受负载冲击电流2-3倍
- 6.频率精度高，输出频率稳定率高达 $\pm 0.01\text{Hz}$
- 7.频率范围广，输出频率40Hz-400Hz任意调节
- 8.稳压精度高，稳压精度可达1%（纯阻性负载）
- 9.反应速度快，100%加载减载，稳压反应时间 $< 2\text{ms}$
- 10.安全更可靠，采用隔离变压器输出，抗干扰能力强.

三进单出20KVA变频电源|20KW变频稳压电源技术参数：

型号

HXT-53120

容量

20KVA

交流输入

相数

三相四线+PE

电压

380V $\pm 15\%$

频率

47Hz-63Hz

交流输出

波形

纯正弦波

单相二线+PE

0-150V/0-300V

电流

166.6A/83.3A

50Hz|60Hz,40Hz-499.9Hz

频率稳定度

0.01%

负载稳压率

1%(纯阻性负载)

波形失真率

1%

反应时间

2ms

电源效率

85%

过载能力

0-100%长期工作，200%运行5秒钟，300%立即切断

保护装置

电路快速侦测过压，过流，过温，短路等报警装置

量程表头

电压解析度

4位LED数码显示电压0.1V

频率解析度

4位LED数码显示频率0.1Hz

电流解析度

4位LED数码显示电流0.1A

功率解析度

4位LED数码显示功率0.1W

冷却方式

强制风扇冷却

噪音

1M小于60dB

安规

绝缘阻抗

DC500V/20M

耐压性能

AV1800V/5mA

工作环境

湿度90%以下 温度-10--45 海拔1500米以下

外形尺寸（长宽高）mm

650*350*850mm

设备重量（KG）

220KG

备注：以上为标准技术参数，因公司产品不断研发改进，变更恕不另行通知！