

150KW移动式三相柴油发电机

产品名称	150KW移动式三相柴油发电机
公司名称	上海闪威实业有限公司
价格	.00/台
规格参数	品牌:美国闪威 型号:SW150kwCY
公司地址	上海市嘉定区外冈镇宝钱公路5000弄
联系电话	15921658500 15921658500

产品详情

150KW移动式三相柴油发电机

150kw柴油静音发电机

机组型号：SW150KW CY-J

频率：50HZ(HZ)

额定功率:150KW

后备功率：155KW

额定电压：400/230 220/380 (V)

功率因数：0.8-1

额定电流：54.6

相数：三相四线

启动方式：电启动

噪音：72-80分贝

连续工作：10-15小时

耗油量：242(g/kw.h)

尺 寸：2950*1200*1450(cm)长宽高

净 重：1760KG

发电机配置：

类 型：无刷、自励磁、自散热、防护等级IP22

绝缘等级：H/H

电压幅度：1- ± 5%

控制屏：

监控项目：电流、电压、频率、油压、水温、转速等。

功 能：水温低、油压低、超速自动报警保护。

保 修 期：按原厂技术资料规定的条款负责保用自交货之日起壹年或1000小时，以先到为准。

随机附件：免维护电瓶、电瓶导线、内置减震器、工具箱、技术文件。

：闪威动力所提供的柴油发电机组是能严格按照柴油机的国际质量标准ISO8528（国标GB2820-97）进行生产和检测的厂家之一，机组产品均已通过ISO9001国际质量体系认证，机组平均无故障工作时间均超过2000小时，可确保满足客户的各种使用要求。

配电柜是柴油发电机组对外输出电力的控制枢纽,一般将其安置在靠墙而又便于操作的地方。大多数机组的同步发电机上方是接线柜,电力电缆在这里与发电机的三相绕组接头U、V、W及中线N、保护地线PE对应连接后,经地沟进入配电柜。三相火线与其主控断路器连接。

- 1、确保安放发电机组的机房有足够的通风条件。
- 2、确保机房、地板及发电机组清洁，如有燃料，电池电解液或冷却剂泼泄时，要立即处理。
- 3、切勿把易燃液体存放在发动机附近。
- 4、沾有油的擦布要存放在有金属盖的容器里。
- 5、不允许在电池及燃料附近抽烟或打火花，或其他起明火的行为。因为燃料挥发的气体会引起爆炸，此外因电池充电而产生的氟气也会引起爆炸。
- 6、在连接或断开电池前，将电池充电器的电源断开。
- 7、将导电的物体，如金属工具等，远离外露的带电部份分，例如输出电极，防止产生电弧或火花，因电弧会使燃料或气体引起爆炸。
- 8、切不可在机器运转时将燃料注入油箱。
- 9、切不可在已知有燃料泄露时还试图开机。

