

# 锐丰LAX 两通道功放 P604 P606 P608 P610 P613

产品名称	锐丰LAX 两通道功放 P604 P606 P608 P610 P613
公司名称	广州市浪源音响器材有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	广州市番禺区石楼镇市莲路石楼路段10号
联系电话	020-39280053 13202536003

## 产品详情

锐丰LAX P600 SERIES 两通道功放

应用领域

剧场剧院、体育场馆、多功能厅、礼堂、俱乐部、豪华包间

产品概况

P600 系列两通道功放，有多种功率可选，大量采用高端元器件，成熟的电路设计，适合用在对音乐还原要求高的场合。

功放特性

- 具有直流保护、过载保护、短路保护、过热保护、压限保护、软启动保护，机器性能更安全-
- 采用大量高精度的 SMD 器件，自动化生产工艺，产品可靠性更高;-
- 采用高效率的铜线环形变压器，具备磁屏蔽层，有效抗干扰;-三级 H 类线路设计，高效体积小;
- 自动变速风扇，在冷机风扇低速运转以降低环境噪声，优化的散热系统，使得机器性能更稳定;
- 部分型号采用经典的 2SA1943/2SC5200 东芝管，声音更优美。大功率采用 MJ 儿 L21195/96 安森美管，低频更有力。

P604

8 欧姆立体声:2 × 350W

4 欧姆立体声:2 × 480W

8欧姆桥接单声道:960W

频率响应 ( 1W/8欧姆 ) :20Hz-20kHz , +1/-1dB

总谐波失真 ( THD):<0.1%

转换速率: 20V/us

阻尼系数: 200:1

电压放大倍数 ( 1V ) :53

信噪比 ( A计权 ) : 100 dB

输入灵敏度 ( 额定功率8ohms ) :1V or 1.4V

输入阻抗:20k ohms ( 平衡 ) /10K ohms ( 非平衡 )

分离度: 60dB

输入共模抑制比: 60dB

输入连接器:每通道一路平衡XLR

输出连接器 ( 扬声器连接接口 ) :每通道4-POLE Speakon

电源:AC 220V-230V 50Hz

尺寸(W × D × H):483mm × 398mm × 88mm

净重 : 15kg

P606

8 欧姆立体声:2 × 550W

4 欧姆立体声:2 × 780W

8欧姆桥接单声道:1560W

阻尼系数: 220:1

电压放大倍数 ( 1V ) :67

净重 : 17kg

P604 P606 P608 P610 P613