

400A柴油发电焊机小型多功能

产品名称	400A柴油发电焊机小型多功能
公司名称	上海睫曼电力设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J2767室
联系电话	021-51987463 18616886036

产品详情

400A柴油发电焊机小型多功能逆变电焊机中常用的主电路结构形式

1、单端正激式电路

许多小功率逆变电焊机主电路采用单端正激电路。此电路的特点是电路中仅有一个功率开关器件，电路简单，功率开关器件不会发生直通现象，易于保护，但功率变压器工作于一个象限中，利用率较低，功率容量不易做大，钳位绕组的漏抗会在功率开关器件上引起较高的电压尖峰。

2、半桥式电路

在中小功率逆变电焊机中，多采用半桥式逆变电路。半桥式逆变电路主要由两个电容和两个功率开关器件和主变压器组成。功率开关器件比同容量桥式电路的减少一半，但功率开关器件的电流定额比同容量桥式电路高一倍，此电路具有抗变压器偏磁能力。由于大电流定额功率开关器件价格相对较高，因而人们倾向于将半桥逆变电路应用于中小功率的逆变电焊机中。

3、桥式电路

电焊机桥式逆变电路由4个功率开关器件和变压器组成，每个功率开关器件中的电流相比半桥式电路都减少一半，可以做成较大功率的逆变焊接电源，输出400A以上的焊接电源基本上采用了这种电路结构。电焊机桥式电路不具备抗变压器的偏磁能力，解决方法是在变压器一次回路中串联隔直电容或采用峰值电流的控制方法

技术参数

产品型号：BT-400TSI

发电机参数

- 额定功率KW 5
- 备用功率KW 6
- 额定频率HZ 50
- 额定电压V 220
- 启动方式 电启动
- 机构类型 开架式
- 相数 单相

电焊机参数

- 电流调节A 0-400
- 焊条范围MM 0-8.0
- 焊接模块 工业焊接模块
- 空载电压V 70
- 焊机等级 工业级
- 机器油耗G/KW.H 200 (满载)
- 工作时间H 8~12
- 消声装置 工业级消声器

柴油发动机参数

- 发动机品牌 欧洲狮
- 发动机型号 BT-335TSI
- 冷却方式 风冷
- 额定转速r/min 3000
- 燃烧系统及缸体结构 双缸、直喷、风冷
- 发动机马力 28HP
- 燃油类型 柴油

其他参数

- 连接方式 锥度轴刚性连接
- 油箱容积 37L
- 机油容量L 2.65
- 调速方式 自动调速
- 过载保护 有
- 漏电保护 有
- 绝缘等级 F
- 电流调节 旋钮调节

整体外形及重量噪音

尺寸（不带轮子）

长mm 980

宽mm 680

高mm 780

整机净重KG 285/350

焊机等级 A级-工业级别

品牌理念：

欧洲狮发电机坚持“以顾客为尊”的品牌理念。

欧洲狮BT-400TSI产品介绍：

- 1.欧洲狮BT-400TSI 搭载德国品牌发动机及控制系统，动力强劲，平顺稳定。
- 2.欧洲狮BT-400TSI 使用寿命长，维护简单。
- 3.欧洲狮BT-400TSI 采用直接喷射技术，电磁控油装置，燃烧性能好，油耗低，运行成本低
- 4.欧洲狮BT-400TSI 配有省油电磁控油阀，省油30%，运城成本更具有竞争力。
- 5.欧洲狮BT-400TSI 售后服务（全国联保）
- 6.欧洲狮BT-400TSI 工业消音器 工业吸音棉 加厚静音罩

售后服务

- 1.免费指导日常维护保养，认真为用户解答在使用过程中遇到的疑难问题和提供相关的技术指导：

2.对用户简历微机档案，跟踪服务，定期回访，终身保修：

3.接到用户反馈质量问题后，了解问题后，当场作出答复，做到客户满意为止：

4.公司常年提供纯正备品备件，且维修工程师随时可为你提供技术援助