

# 科华ups电源KR2000医疗器械专用

产品名称	科华ups电源KR2000医疗器械专用
公司名称	北京华誉鼎盛科技有限公司
价格	.00/台
规格参数	品牌:科华 型号:KR2000 库存:999
公司地址	北京市海淀区上庄镇翠北家园3号楼4单元202
联系电话	18612394458 18612394458

## 产品详情

在线式工作方式，输出稳定度高，零中断时间

智能型RS232通讯 软件监控

配置RS232数据通讯接口，实现软件监控

支持KELONG? SNMP网络适配器，有效简化网络管理，提高系统可靠性

输入功率因数高绿色环保系数强

先进的电源PFC控制技术，交流输入功率因数>0.98，减轻电网负荷，符合绿色电源新概念

体积小 性能高 高频电源变换技术，体积小、重量轻、可靠性高

完善的保护功能

三重过流保护和输入过电压保护，增强UPS市电适应性和抗负载冲击能力。

UPS可对负载进行三重判别，智能处理，保证设备和UPS安全运行。

输入过电压保护：灵敏的电压感知和独特的切换开关，避免高压电网威胁设备的安全。

科华KR高频在线式UPS(1-10kVA)立式产品参数：

型号

指标

KR1000

KR1000L

KR2000

KR2000L

KR3000

KR3000L

KR6000

KR6000L

KR1110S

KR1110

输入特性

电压范围(VAC)

120 ~ 295

176 ~ 295

频率范围(HZ)

45-66 (软件可调)

相数

单相三线

功率因数

满载时 0.98

电池电压 (VDC)

36

72

96

192

输出特性

功率 (VA)

1000VA/700W

2000VA/1400W

3000VA/2100W

6000VA/4800W

10000VA/8000W

电压 (V)

220 ± 2%

频率 (Hz)

50 ± 0.2% ( 电池模式 )

波形

正弦波 , THD

切换时间 (ms)

0

过载能力

105%-129%全载维持60秒 ; 130%-150%维持30秒 ;

150%以上维持300毫秒

105% ~ 125%维持10分钟后旁路 ;

126% ~ 150%维持1 分钟后旁路 ;

> 150%以上维持1秒后旁路

输出方式

两个国标插座+1个美标插座

两个国标插座+1个美标插座+接线排

接线排

其它特性

直流启动

具备

备用时间

5分钟

可任意配置

5分钟

可任意配置

3分钟

可任意配置

通信功能

RS232接口，支持电源监控软件

RS232/USB接口，支持电源监控软件

SNMP（选件）

可通过SNMP适配器进行网络监控

面板显示

LED显示UPS的运行状况

LED显示UPS的运行状况

LCD显示UPS的运行参数

音频噪音 (dB)

科华不间断电源后备式就是在市电正常时市电直接给负载提供电源，同时科华UPS电源充电器给电池进行充电以保证电池处于满储能状态，市电停电或电压不正常时，启动逆变器利用电池贮存的电能继续给负载供电；这种类型的UPS电源一般为小功率的科华UPS电源，主要对象是一些负载较小的设备；科华UPS电源在线互动式也是在市电正常时利用市电对负载直接供电，但要由市电进行一定的处理，例如稳压、滤波等，同时，利用一个双向的变换器对电池进行充电，以保持电池处于满充状态，在市电不正常时，双向变换器变成了逆变器，利用电池的电能继续给负载进行供电；双转换在线式科华UPS是先将市电转换成直流，一边给电池进行充电，一边供给下一级的逆变器，逆变器再将整流器或电池的直流转换成交流供给负载，这类科华UPS转换到电池供电的时间为0，且可以消除市电中的各种骚扰，主要用于大功率的UPS电源和非常重要的负载，市场上的6kVA以上的不间断电源基本上都是这种类型的UPS电源。