

30KW全自动汽油发电机美国SHWIL闪威

产品名称	30KW全自动汽油发电机美国SHWIL闪威
公司名称	上海闪威实业有限公司
价格	.00/台
规格参数	品牌:美国闪威 型号:SW30KWQY
公司地址	上海市嘉定区外冈镇宝钱公路5000弄
联系电话	15921658500 15921658500

产品详情

30KW全自动汽油发电机美国SHWIL闪威

30KW汽油发电机新版技术参数

设备品名：30KW汽油发电机

机组型号：SW30KWQY

整机尺寸：长1600(mm)宽820(mm)高1100(mm)

整机重量：320kg/千克

低噪音静音配置：

噪 音：60分贝(dB)

一、动力主要参数

汽油动力：四冲程

机器冷却：水风双冷

缸 数：四缸

动力配置：SW481动力

油 箱：30L

启动方式：触摸式一键启动/ATS全自起启动

工作时间：不断油可连续工作

发电机主要参数

额定功率：30KW

后备功率：32KW

输出电压：220V/230/380V/400V

相 数：单相/三相

工作电流：136A/79A

功率因素：1 (cos)

频 率：50HZ

电压波动：自动调节AVR

油 耗：310g/kw.h

二、机组组成部分

汽油机

发电机

LED控制屏

三、控制屏

该控制屏为普通一体式LED控制屏。并带有电压、电流、频率、水温、油压显示，汽油机具有高水温、低油压、超速、停机保护等功能。

四、随机附件：说明书、随机小配件、合格证、维修卡、电瓶及连接线、安装小工具包、资料各壹套。

1.汽油机不能启动或启动困难

(1)故障现象

拉启动拉绳正常，但汽油机不能启动且无任何反应。

排气管冒黑烟，但汽油机却无法着火启动。

化油器不断向外渗油。

不能启动，拧出火花塞，电极潮湿，并沾有浓浓的汽油味。

手拉启动装置或电动启动时，感到汽油机一直转动轻松，直到压缩终了时，仍感到阻力很小。

汽油机无反压力，而且不容易点火发动，但排气管有放炮现象。

启动汽油机时，有反转；化油器时有回火现象。

(2)故障原因

点火开关与地短路(电启动机型)。

火花塞损坏；火花塞电极间隙不符合标准规定，火花塞又脏又湿，绝缘不好。

高压线脱落，或者绝缘不好，造成漏电；点火器故障或击穿损坏。

油箱内没有燃油；油开关没打开；油箱盖透气孔堵塞。

燃油滤网堵塞；油管内燃油流通受阻；三角油针卡死，无法活动；化油器浮子室有水；化油器油道（包括主喷管、主量孔、怠速量孔等）可能堵塞；三角油针关闭不严；浮子破漏，或者油平面调得过高；主量孔磨损严重，喷油截面增大。

火花塞没有旋紧，火花塞垫片损坏；气门间隙过小，气门因积炭卡住而漏气。

点火时间过早或过迟。

汽缸垫损坏。

汽缸和活塞环磨损严重；活塞环（气环和油环）失去弹力，或活塞环已损坏；活塞磨损严重或活塞损坏。